

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ANEXO 1

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 06 DE 2021

(UPME 06 – 2021)

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA NUEVA SUBESTACIÓN CARRETO 500 kV Y LINEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS

Bogotá D. C., septiembre de 2023

ÍNDICE

1		
2		
3		
4	1. CONSIDERACIONES GENERALES	5
5	1.1 Requisitos Técnicos Esenciales	5
6	1.2 Definiciones	6
7	2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
8	2.1 Descripción de Obras en las Subestaciones	9
9	2.1.1 Descripción de Obras en la Subestación Carreto 500 kV.....	9
10	2.2 Puntos de Conexión del Proyecto	10
11	2.2.1 En la Subestación Carreto 500 kV.	10
12	2.2.2 Con el Proyecto Solar Carreto 250 MW	11
13	2.2.3 Con el Proyecto Solar Valle de los Carretos 200 MW	12
14	2.2.4 En la línea Chinú – Sabanalarga 500 kV.	12
15	3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES	13
16	3.1 Parámetros del Sistema	13
17	3.2 Nivel de Corto Circuito	14
18	3.3 Materiales	14
19	3.4 Efecto Corona, Radio-interferencia y Ruido Audible	15
20	3.5 Licencias, Permisos y Contrato de Conexión	15
21	3.6 Pruebas en Fábrica	16
22	4. ESPECIFICACIONES PARA LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE 500 kV	16
23	4.1 General	16
24	4.2 Ruta de las Líneas de Transmisión	19
25	4.3 Longitud Aproximada de las Líneas	20
26	4.4 Especificaciones de diseño y construcción líneas	20
27	4.4.1 Aislamiento	21
28	4.4.2 Conductores de Fase	21
29	4.4.3 Cable(s) de Guarda	23
30	4.4.4 Puesta a Tierra de las Líneas	24
31	4.4.5 Transposiciones de Línea.....	25
32	4.4.6 Estructuras	25
33	4.4.7 Localización de Estructuras	26
34	4.4.8 Sistema Antivibratorio, Amortiguadores y Espaciadores - Amortiguadores.	26
35	4.4.9 Cimentaciones.....	26
36	4.4.10 Canalizaciones, cajas e instalación de cables para tramos de líneas	
37	subterráneas o subfluviales	27
38	4.4.11 Señalización Aérea.....	28
39	4.4.12 Desviadores de vuelo para aves.....	28
40	4.4.13 Obras Complementarias	28
41	4.5 Informe Técnico	29

1	5. ESPECIFICACIONES PARA LA SUBESTACIÓN	29
2	5.1 General	29
3	5.1.1 Predio de las Subestación	30
4	5.1.2 Espacios de Reserva	31
5	5.1.3 Conexiones con Equipos Existentes	33
6	5.1.4 Servicios Auxiliares.....	34
7	5.1.5 Infraestructura y Módulo Común.....	34
8	5.2 Normas para Fabricación de los Equipos	36
9	5.3 Condiciones Sísmicas de los equipos	36
10	5.4 Procedimiento General del Diseño	36
11	5.4.1 Los documentos de Ingeniería Básica	38
12	5.4.2 Los documentos de la Ingeniería de Detalle	41
13	5.4.3 Estudios del Sistema	45
14	5.4.4 Distancias de Seguridad	46
15	5.5 Equipos de Potencia.....	46
16	5.5.1 Interruptores	46
17	5.5.2 Descargadores de Sobretensiones.....	48
18	5.5.3 Seccionadores y Seccionadores de Puesta a Tierra.....	48
19	5.5.4 Transformadores de Tensión	49
20	5.5.5 Transformadores de Corriente	50
21	5.5.6 Equipo GIS o Híbrido.....	51
22	5.5.7 Sistema de Puesta A Tierra	52
23	5.5.8 Apantallamiento de la Subestación.....	52
24	5.6 Equipos de Control y Protección.....	53
25	5.6.1 Sistemas de Protección	53
26	5.6.2 Sistema de Automatización y Control de la Subestaciones.....	55
27	5.6.2.1 Características Generales	56
28	5.6.3 Unidad de medición fasorial sincronizada - medidores multifuncionales	58
29	5.6.4 Controladores de Bahía	59
30	5.6.5 Controlador de los Servicios Auxiliares.....	60
31	5.6.6 Switches	61
32	5.6.7 Interfaz Nivel 2 - Nivel 1.....	61
33	5.6.8 Equipos y Sistemas de Nivel 2	61
34	5.6.8.1 Controlador de la Subestación.....	62
35	5.6.8.2 Registradores de Fallas.....	62
36	5.6.8.3 Interfaz Hombre - Máquina IHM de la Subestación.....	62
37	5.6.9 Requisitos de Telecomunicaciones.....	63
38	5.7 Obras Civiles.....	63
39	5.8 Malla de Puesta a Tierra y Apantallamiento.....	64
40	6. ESPECIFICACIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO	64
41	6.1 Pruebas y Puesta en Servicio	64

1	6.2 Información Requerida por CND para la Puesta en Servicio	65
2	7 ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN.....	66
3	8 INFORMACIÓN DETALLADA PARA EL PLANEAMIENTO	66
4	9 INFORMACIÓN ESPECÍFICA	66
5	10 FIGURAS.....	66
6		

1 ANEXO 1

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Las expresiones que figuren en mayúsculas, que no se encuentren expresamente definidas en el presente documento, tendrán el significado que se les atribuye en los Documentos de Selección del Inversionista de la Convocatoria Pública UPME 06 – 2021.

Toda mención efectuada en este documento a "Anexo", "Apéndice", "Capítulo", "Formulario", "Formato", "Literal", "Numeral", "Subnumeral" y "Punto" se deberá entender efectuada a anexos, apéndices, capítulos, formularios, literales, numerales, subnumerales y puntos del presente documento, salvo indicación expresa en sentido contrario.

Las expresiones que figuren en mayúsculas y que no se encuentren expresamente definidas en el presente documento o en los Documentos de Selección del Inversionista, corresponden a normas legales u otras disposiciones jurídicas colombianas.

Las especificaciones de diseño, construcción, montaje y las características técnicas de los equipos e instalaciones deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el presente Anexo No. 1 de los Documentos de Selección del Inversionista, en el Código de Redes de la CREG (Resolución CREG 025 de 1995 y sus actualizaciones, en especial CREG 098 de 2000), en el RETIE y todas sus modificaciones vigentes en la fecha de ejecución de los diseños. Las citas, numerales o tablas del RETIE que se hacen en este Anexo corresponden a la revisión de agosto de 2013 de este Reglamento, incluidas las modificaciones de octubre 2013 y julio 2014. En los aspectos a los que no hacen referencia los documentos citados, el Transmisor deberá ceñirse a lo indicado en criterios de ingeniería y normas internacionales de reconocido prestigio, copia de los cuales deberán ser relacionados, informados y documentados al Interventor. Los criterios de ingeniería y normas específicas adoptados para el Proyecto deberán cumplir, en todo caso, con lo establecido en los Documentos de Selección del Inversionista, en el Código de Redes y en los reglamentos técnicos que expida el Ministerio de Minas y Energía - MME. Adicionalmente, se deberá considerar las condiciones técnicas existentes en los puntos de conexión de tal forma que los diferentes sistemas sean compatibles y permitan la operación según los estándares de seguridad, calidad y confiabilidad establecidos en la regulación.

1.1 Requisitos Técnicos Esenciales

De acuerdo con la legislación colombiana y en particular, con lo establecido en la última versión del RETIE, vigente en la fecha de apertura de esta Convocatoria, Resolución MME 90708 de agosto de 2013, Capítulo II, Requisitos Técnicos Esenciales, para el Proyecto

F-DO-03 – V2

2022/08/12

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.

1 será obligatorio que los trabajos deban contar con un diseño, efectuado por el profesional
2 o profesionales legalmente competentes para desarrollar esta actividad como se establece
3 en el Artículo 10 del RETIE de la fecha anotada, en general y el numeral 10.2 en particular.
4

5 Como requisito general, de mandatorio cumplimiento, aplicable a todos los aspectos
6 técnicos y/o regulatorios que tengan que ver con el RETIE , con el Código de Redes, con
7 normas técnicas nacionales o internacionales y con resoluciones de la CREG y del
8 Ministerio de Minas y Energía - MME, se establece que, de producirse una revisión o una
9 actualización de cualquiera de los documentos mencionados, antes del inicio de los diseños
10 según cronograma presentado por el Transmisor y aprobado por la UPME, la última de
11 estas revisiones o actualizaciones, en cada uno de los aspectos requeridos, primará sobre
12 cualquier versión anterior de los citados documentos.
13

14 1.2 Definiciones

15
16 Las expresiones que figuren con letra mayúscula inicial tendrán el significado establecido
17 en el Numeral 1.1 de los Documentos de Selección del Inversionista - DSI.
18

19 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

20
21 Consiste en el diseño, adquisición de los suministros, construcción, pruebas, puesta en
22 servicio, operación y mantenimiento de las obras asociadas al Proyecto nueva subestación
23 Carreto 500 kV y líneas de transmisión asociadas, definido en el “Plan de Expansión de
24 Referencia Generación – Transmisión 2019-2033”, adoptado mediante Resolución del
25 Ministerio de Minas y Energía 40779 del 21 de octubre de 2019, el Proyecto debe entrar en
26 operación a más tardar el 31 de marzo de 2027 de acuerdo a la resolución 40492 del 21 de
27 noviembre de 2022, siendo esta fecha parte integral del Proyecto, el cual comprende:

- 28 i. Construcción de subestación Carreto 500 kV en configuración interruptor y medio,
29 con dos (2) bahías de línea y dos (2) bahías de transformación con sus respectivos
30 cortes centrales para conformar dos (2) diámetros completos a 500 kV, a ubicarse
31 en inmediaciones de la ciudad de San Juan Nepomuceno en el departamento de
32 Bolívar.
- 33 ii. Construcción de una línea doble circuito o dos líneas independientes a 500 kV con
34 una longitud aproximada de 1 km desde la nueva subestación Carreto 500 kV (ítem
35 i del presente numeral), hasta interceptar la línea existente Chinú – Sabanalarga
36 500 kV, para reconfigurarla en Chinú – Carreto – Sabanalarga 500 kV. Hacen parte
37 de este alcance las conexiones, desconexiones y adecuaciones requeridas para la
38 reconfiguración mencionada.

1 iii. Se deben incluir todos los elementos y adecuaciones tanto eléctricas como físicas
2 necesarias para cumplir con el objeto de la presente Convocatoria durante la
3 construcción, operación y mantenimiento de las obras, garantizando siempre su
4 compatibilidad con la infraestructura existente. Estas acciones incluyen sistemas de
5 control, protecciones, medida, comunicaciones e infraestructura asociada, entre
6 otras, sin limitarse a estos.

7 iv. Los espacios de reserva establecidos en el numeral 5.1.2 del presente documento.

8
9 **NOTAS:** Las siguientes notas tienen carácter vinculante frente al alcance de la presente
10 Convocatoria:

11
12 1. A las bahías de transformación, en la subestación Carreto se conectarán dos (2)
13 bancos de transformación Trifásicos a 500/66 kV – 150 MVA cada uno. Se aclara
14 que estos bancos de transformación y sus respectivas bahías en el lado de baja
15 tensión (66 kV), no hacen parte del objeto de la presente Convocatoria Pública, por
16 tratarse de activos del STR. La frontera entre el Inversionista de la presente
17 Convocatoria y el Inversionista del STR en la Subestación Carreto, será en los
18 bornes de alta tensión de cada uno de los bancos de transformación.

19
20 2. Los Diagramas Unifilares, hacen parte del Anexo 1. El Inversionista seleccionado,
21 buscando una disposición con alto nivel de confiabilidad, podrá modificar la
22 disposición de las bahías en los diagramas unifilares, previa revisión y concepto del
23 Interventor, y aprobación por parte de la UPME. Si la propuesta de modificación
24 presentada involucra o afecta a terceros como otros usuarios o propietarios de
25 activos en Subestación (existente o ampliación), deberán establecerse acuerdos
26 previos a la solicitud.

27
28 3. En configuración interruptor y medio, cuando una bahía, objeto de la presente
29 Convocatoria Pública, quede en un diámetro incompleto, el cual pueda utilizarse
30 para una ampliación futura, el Transmisor deberá hacerse cargo del enlace entre el
31 corte central y el otro barraje, de tal manera que dicho enlace pueda ser removido
32 fácilmente en caso de instalación de nuevos equipos.

33
34 4. Corresponde a los involucrados en las Subestaciones, llegar a acuerdos para la
35 ubicación y/o disposición física de equipos en la subestación. En cualquier caso, se
36 debe garantizar una disposición de alto nivel de confiabilidad.

37
38 5. Todos los equipos o elementos a instalar, por motivo de la presente Convocatoria
39 Pública UPME, deberán ser completamente nuevos y de última tecnología.

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
 - 25
 - 26
 - 27
 - 28
 - 29
 - 30
 - 31
 - 32
 - 33
 - 34
 - 35
 - 36
 - 37
 - 38
 - 39
 - 40
 - 41
6. Están a cargo del Inversionista seleccionado, todos los elementos necesarios para la construcción, operación y mantenimiento de las obras, como por ejemplo sistemas de control, protecciones, comunicaciones e infraestructura asociada, sin limitarse a estos, y debe garantizar su compatibilidad con la infraestructura existente. En general, el Adjudicatario se debe hacer cargo de las adecuaciones necesarias para cumplir con el alcance del presente proyecto.
7. En la página WEB de la presente Convocatoria Pública, se encuentra disponible la información técnica y costos de conexión remitidos por ISA - Intercolombia S.A. E.S.P. con radicado UPME 20211110030222. La información específica relacionada con este comunicado (anexos) pueden ser solicitadas en oficinas de la UPME en los términos señalados en el numeral 9 del presente Anexo 1, sin detrimento a lo anterior, el Inversionista podrá consultar a los propietarios de la infraestructura de manera directa. La información suministrada por la UPME no representa ninguna limitante y deberá ser evaluada por el Inversionista para lo de su interés, en concordancia con los numerales 5.5, Independencia del Proponente, y 5.6, Responsabilidad, de los DSI de la presente Convocatoria Pública.
8. Hace parte de la presente Convocatoria el suministro, construcción, pruebas, puesta en servicio, operación y mantenimiento del cable de potencia (conductor de fase para la conexión entre las bahías de transformación y los bornes de alta de los transformadores del STR), junto con las obras civiles y elementos necesarios asociados a los cables de potencia (estructuras de apoyo, aisladores, soportes, canalizaciones, protecciones y demás elementos de requerirse). Lo anterior aplica hasta los 200 metros de conductor por fase, sin importar la distancia entre la salida de las bahías de transformación y los bornes de alta de los transformadores del STR.
9. En la subestación Carreto 500 kV, se instalarán dos bahías con sus respectivos cortes centrales para la conexión de los proyectos Parque solar Valle de los Carretos y Parque solar Carreto, no obstante, los equipos asociados no serán objeto de la presente Convocatoria Pública UPME 06-2021, pero se deberá prever el espacio para los mismos de conformidad con lo señalado en el presente Anexo.
10. La ubicación de la nueva subestación Carreto 500 kV deberá cumplir con lo señalado en el numeral 5.1.1 del presente Anexo.
11. El Inversionista seleccionado deberá garantizar que los espacios de reserva (no utilizados por el presente Proyecto) en las subestaciones intervenidas, no se verán

1 afectados o limitados para su utilización, por infraestructura (equipos, línea,
2 edificaciones, etc.) desarrollada en el marco de la presente Convocatoria Pública.
3 El Interventor deberá certificar el cumplimiento de la exigencia antes indicada. Lo
4 anterior no implica que los espacios ocupados por las bahías construidas en la
5 presente convocatoria se deban reponer en otro lugar, con excepción de aquellos
6 casos en que el propietario de la subestación lo hubiese declarado antes del inicio
7 de la convocatoria.
8

9 12. El Inversionista seleccionado para la presente Convocatoria, deberá analizar y
10 tomar las precauciones, realizar todos los estudios que apliquen y tomar cualquier
11 medida preventiva o correctiva en todas las etapas del proyecto, incluida la
12 operación y mantenimiento, con el fin que no existan afectaciones en el Sistema
13 Interconectado Nacional – SIN por cualquier circunstancia que involucre o se derive
14 de sus activos.
15

16 2.1 Descripción de Obras en las Subestaciones

17 2.1.1 Descripción de Obras en la Subestación Carreto 500 kV.

18 El Inversionista seleccionado deberá hacerse cargo de la selección y adquisición del lote o
19 área, el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de las obras descritas en
20 el numeral 2, incluyendo los espacios de reserva definidos.
21
22

23 La nueva Subestación Carreto 500 kV deberá ser construida en configuración interruptor y
24 medio, y los equipos a instalar podrán ser convencionales AIS (Air Insulated Substations) o
25 GIS (tomado de la primera letra del nombre en inglés “Gas Insulated Substations”
26 Subestaciones aisladas en gas SF6) o una solución híbrida, de tipo exterior o interior según
27 sea el caso, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y todos los demás requisitos
28 establecidos en los DSI.
29

30 El Inversionista deberá garantizar la compatibilidad de las nuevas bahías de líneas y de
31 transformación, en funcionalidad y en aspectos de potencia, comunicaciones, control y
32 protecciones con la infraestructura existente.
33

34 El diagrama unifilar de la nueva Subestación Carreto 500 kV se muestra en la Figura 2.
35

36 Los equipos o elementos a instalar deberán ser completamente nuevos y de última
37 tecnología.
38

39 El Inversionista deberá implementar redundancia en los canales de comunicación utilizando
40 diferentes medios o tecnologías para el envío y la recepción de señales entre los extremos
41

1 de las líneas de transmisión. El Inversionista seleccionado deberá verificar que, con los
2 equipos a instalar en las subestaciones, se eviten puntos comunes de fallas. Lo anterior
3 con el fin de incrementar la fiabilidad de los esquemas de teleprotección de las líneas de
4 transmisión, ante mantenimientos o contingencias sobre uno de los sistemas de
5 comunicación.

7 **2.2 Puntos de Conexión del Proyecto**

9 El Inversionista seleccionado, además de adquirir el predio y/o los espacios para la presente
10 Convocatoria Pública, independiente de la modalidad (compra o arrendamiento, etc),
11 deberá tener en cuenta lo definido en el Código de Conexión (Resolución CREG 025 de
12 1995 y sus modificaciones) y las siguientes consideraciones en cada uno de los puntos de
13 conexión, para los cuales se debe establecer un contrato de conexión con el responsable
14 y/o propietario de los activos relacionados.

16 Cuando el Transmisor considere la necesidad de hacer modificaciones a la infraestructura
17 existente (independientemente del nivel tensión), deberá informar al Interventor y acordar
18 estas modificaciones en el contrato de conexión con el responsable y/o propietario de los
19 activos relacionados. Estas modificaciones estarán a cargo del Transmisor.

21 **2.2.1 En la Subestación Carreto 500 kV.**

23 El propietario de la Subestación Carreto 500 kV será el Transmisor resultante de la presente
24 Convocatoria Pública.

26 **Con el Sistema de Transmisión Regional – STR:**

28 Se prevé la conexión de dos (2) bancos de transformadores trifásicos 500/66 kV de 150
29 MVA cada uno, en la Carreto 500 kV. La frontera entre el Transmisor y el STR en la
30 Subestación Carreto 500 kV será en los bornes de alta de los transformadores.

32 El contrato de conexión entre el Transmisor resultante de la presente Convocatoria Pública
33 UPME 06 – 2021 y el operador de red CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S – E.S.P., AFINIA
34 , deberá incluir, entre otros aspectos y según corresponda, lo relacionado con las
35 condiciones para acceder al uso del terreno para la ubicación de la infraestructura a instalar,
36 el espacio para la ubicación de los tableros de control y protecciones de los módulos, el
37 enlace al sistema de control del CND, suministro de servicios auxiliares de AC y DC; y
38 demás acuerdos necesarios para la conexión de los transformadores del STR. Este contrato
39 de conexión deberá estar firmado por las partes, dentro de los **cuatro (4) meses** siguientes
40 a la expedición de la Resolución CREG que oficializa los Ingresos Anuales Esperados del
41 Transmisor adjudicatario de la presente Convocatoria Pública, **al menos en sus**

1 **condiciones básicas** (objeto del contrato, terreno en el cual se realizarán las obras,
2 espacios, ubicación y condiciones para acceder, entrega de datos sobre equipos y demás
3 información requerida para diseños, obligaciones de las partes para la construcción, punto
4 de conexión, duración del contrato, etc), lo cual deberá ser puesto en conocimiento del
5 Interventor. En el contrato de conexión deberá quedar plasmado entre otros:

- 6
- 7 • Una vez el Inversionista adjudicatario de la presente convocatoria tenga definido el
8 lote en el cual se ubicará la subestación Carreto 500/66 kV deberá entregarle a
9 CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. el espacio destinado para las obras del
10 STR, según lo definido en el numeral 5.1.2. Espacios de Reserva del presente
11 Anexo, con el fin que este inicie oportunamente los trámites de licenciamiento
12 ambiental del terreno y las obras del STR.
- 13
- 14 • Una vez dicho Transmisor del STR obtenga la licencia ambiental, el Adjudicatario
15 de la presente Convocatoria Pública deberá adecuar los correspondientes espacios
16 del STR, sin embargo, podrán llegar a acuerdos para estos fines. El costo del terreno
17 y sus adecuaciones estarán a cargo del Transmisor Nacional.
- 18

19 No obstante, en caso de requerirse, las partes podrán solicitar a la UPME, con la debida
20 justificación, la modificación de la fecha de firma del contrato de conexión. Esta solicitud
21 deberá ser remitida por los representantes legales de los agentes involucrados.

22

23 **2.2.2 Con el Proyecto Solar Carreto 250 MW**

24

25 Se prevé la conexión de una (1) bahía y su corte central a 500 kV, en la subestación Carreto
26 5000 kV, para la conexión del proyecto Solar Carreto. La frontera entre el Inversionista y
27 Carreto será el barraje de la subestación 500 kV.

28

29 El contrato de conexión entre el Transmisor resultante de la presente Convocatoria Pública
30 UPME 06 – 2021 y el proyecto Solar Carreto, deberá incluir, entre otros aspectos, según
31 corresponda y en caso de ser necesario, lo relacionado con las condiciones para acceder
32 al uso del terreno para la realización de las obras e instalación de los equipos de conexión
33 y del espacio para la ubicación de los tableros de control y protecciones de los módulos;
34 enlace al sistema de control del CND; y suministro de servicios auxiliares de AC y DC, etc.
35 Este contrato de conexión deberá estar firmado por las partes, dentro de los **cuatro (4)**
36 **meses** siguientes a la expedición de la Resolución CREG que oficializa los Ingresos
37 Anuales Esperados del Transmisor adjudicatario de la presente Convocatoria Pública, **al**
38 **menos en sus condiciones básicas** (objeto del contrato, terreno en el cual se realizarán
39 las obras, espacios, ubicación y condiciones para acceder, entrega de datos sobre equipos
40 y demás información requerida para diseños, obligaciones de las partes para la
41 construcción, punto de conexión, duración del contrato, etc), lo cual deberá ser puesto en

1 conocimiento del Interventor. No obstante, las partes en caso de requerirse, podrán solicitar
2 a la UPME, con la debida justificación, la modificación de la fecha de firma del contrato de
3 conexión. Esta solicitud deberá estar firmada por los representantes legales de los agentes
4 involucrados.

5 **2.2.3 Con el Proyecto Solar Valle de los Carretos 200 MW**

6
7 Se prevé la conexión de una (1) bahía y su corte central a 500 kV, en la subestación Carreto
8 500 kV, para la conexión del proyecto Solar Valle de los Carretos. La frontera entre el
9 Inversionista y Valle de los Carretos será el barraje de la subestación 500 kV.

10
11 El contrato de conexión entre el Transmisor resultante de la presente Convocatoria Pública
12 UPME 06 – 2021 y el proyecto Solar Valle de los Carretos, deberá incluir, entre otros
13 aspectos, según corresponda y en caso de ser necesario, lo relacionado con las
14 condiciones para acceder al uso del terreno para la realización de las obras e instalación
15 de los equipos de conexión y del espacio para la ubicación de los tableros de control y
16 protecciones de los módulos; enlace al sistema de control del CND; y suministro de servicios
17 auxiliares de AC y DC, etc. Este contrato de conexión deberá estar firmado por las partes,
18 dentro de los **cuatro (4) meses** siguientes a la expedición de la Resolución CREG que
19 oficializa los Ingresos Anuales Esperados del Transmisor adjudicatario de la presente
20 Convocatoria Pública, **al menos en sus condiciones básicas** (objeto del contrato, terreno
21 en el cual se realizarán las obras, espacios, ubicación y condiciones para acceder, entrega
22 de datos sobre equipos y demás información requerida para diseños, obligaciones de las
23 partes para la construcción, punto de conexión, duración del contrato, etc), lo cual deberá
24 ser puesto en conocimiento del Interventor. No obstante, las partes en caso de requerirse,
25 podrán solicitar a la UPME, con la debida justificación, la modificación de la fecha de firma
26 del contrato de conexión. Esta solicitud deberá estar firmada por los representantes legales
27 de los agentes involucrados.

31 **2.2.4 En la línea Chinú – Sabanalarga 500 kV.**

32
33 El propietario de la línea Chinú – Sabanalarga 500 kV es ISA - INTERCOLOMBIA S.A.
34 E.S.P.

35
36 El punto de conexión del Proyecto de la presente Convocatoria Pública en la línea
37 Chinú - Sabanalarga 500 kV, será en los puntos de seccionamiento de la línea. Para realizar
38 la reconfiguración de la línea Chinú – Carreto – Sabanalarga 500 kV.

39
40 El Inversionista deberá garantizar la compatibilidad con los sistemas de comunicaciones,
41 control y protecciones de las bahías de línea de la subestación Sabanalarga 500 kV, con

1 los sistemas de las bahías de los extremos de las líneas, específicamente en las
2 Subestaciones Chinú 500 kV y Sabanalarga 500 kV.

3
4 Los contratos de conexión, que suscriba el Inversionista resultante de la presente
5 Convocatoria Pública e INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. – ISA – ITCO., deberán incluir, entre
6 otros aspectos y según corresponda, todos los aspectos que tengan que ver con la conexión
7 a la línea y con cambios o ajustes de cualquier índole que deban hacerse en las
8 Subestaciones Chinú y Sabanalarga 500 kV que se generen producto de la reconfiguración
9 de la línea existente en Chinú – Carreto – Sabanalarga 500 kV. Este contrato de conexión
10 deberá estar firmado por las partes, antes del inicio de la construcción y montaje de las
11 obras, al menos en sus condiciones básicas, lo cual deberá ser puesto en conocimiento del
12 Interventor. No obstante, las partes, en caso de requerirse, podrán solicitar a la UPME, con
13 la debida justificación, la modificación del momento en que se firma el contrato de conexión.
14

15 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

16
17 El Interventor informará de manera independiente a la UPME, el cumplimiento de las
18 especificaciones técnicas consignadas en el presente Anexo 1. El uso de normas y
19 procedimientos aquí descritos podrá ser modificado en cualquier momento, hasta la fecha
20 de realización de los diseños o de realización de la obra según el caso, sin detrimento del
21 cumplimiento de la regulación y las normas técnicas de obligatorio cumplimiento,
22 asegurando en cualquier caso que los requisitos y calidades técnicas se mantengan, para
23 lo cual deberá previamente comunicarlo y soportarlo al Interventor.
24

25 Las Especificaciones contenidas en este Anexo 1, se complementan con la información de
26 las subestaciones existentes que se incluyen en los documentos de esta Convocatoria
27 Pública.
28

29 3.1 Parámetros del Sistema

30
31 Todos los equipos e instalaciones a ser suministrados por el Transmisor deberán ser
32 nuevos y de última tecnología, cumplir con las siguientes características técnicas del STN,
33 las cuales serán verificadas por la Interventoría para la UPME.
34

35 Generales:

36 Tensión nominal	500 kV
37 Frecuencia asignada	60 Hz
38 Puesta a tierra	Sólida
39 Número de fases	3

40 Subestaciones 500 kV:

F-DO-03 – V2

2022/08/12

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.

1	Servicios auxiliares AC	120/208V, tres fases, cuatro hilos.
2	Servicios Auxiliares DC	125V
3	Tipo de la Subestación	Convencional o GIS o un híbrido.
4	Configuración de la subestación	Interruptor y medio
5		
6	<u>Línea de transmisión 500 kV:</u>	
7	Tipo de línea y estructuras:	Aérea con torres auto-soportadas y/o postes y/o estructuras compactas y/o subterráneas.
8		
9	Estructuras de soporte:	Para doble circuito o circuito sencillo.
10	Circuitos por torre o canalización:	Según diseño. Para líneas aéreas, se podrán compartir estructuras de soporte con infraestructura existente.
11		
12		
13	Conductores de fase:	Ver numeral 4.4.2 del presente Anexo 1.
14	Cables de guarda:	Ver numeral 4.4.3 del presente Anexo 1.
15		
16	Las líneas de transmisión podrán ser totalmente aéreas o parcialmente aéreas, subterráneas o subfluviales. Las longitudes reales de las líneas de transmisión de 500 kV, serán en función del diseño y estudios pertinentes que realice el Inversionista.	
17		
18		
19		
20	En caso de tramos subterráneos (si se requieren), el Inversionista deberá considerar todas las obras civiles requeridas (ductos y demás elementos), además de hacerse cargo del respectivo mantenimiento de esta obra civil.	
21		
22		
23		

3.2 Nivel de Corto Circuito

El Transmisor deberá realizar los estudios pertinentes, de tal manera que se garantice que el nivel de corto circuito utilizado en los diseños y selección de los equipos y demás elementos de líneas y subestaciones será el adecuado durante la vida útil de estos, no obstante, la capacidad de corto circuito asignada a los equipos y elementos asociados que se instalarán objeto de la presente Convocatoria no deberá ser inferior a 40 kA para 500 kV. La duración asignada al corto circuito no podrá ser inferior a los tiempos máximos provistos para interrupción de las fallas y los indicados en las normas aplicables. Copia del estudio deberá ser entregada al Interventor para su conocimiento y análisis.

3.3 Materiales

Todos los equipos y materiales incorporados al Proyecto deben ser nuevos y de la mejor calidad, de última tecnología y fabricados bajo normas internacionales y sello de fabricación, libres de defectos e imperfecciones. La fabricación de equipos y estructuras deberán ser tales que se eviten la acumulación de agua. Todos los materiales usados para el Proyecto, listados en la tabla 2.1 del RETIE deberán contar con certificado de producto

F-DO-03 – V2

2022/08/12

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "**Copia No Controlada**". La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.

1 según el numeral 2.3 del Artículo 2 del RETIE. El Transmisor deberá presentar para fines
2 pertinentes al Interventor los documentos que le permitan verificar las anteriores
3 consideraciones. En el caso de producirse una nueva actualización del RETIE antes del
4 inicio de los diseños y de la construcción de la obra, dicha actualización primará sobre el
5 Reglamento actualmente vigente.

6 7 **3.4 Efecto Corona, Radio-interferencia y Ruido Audible**

8
9 Todos los equipos y los conectores deberán ser de diseño y construcción tales que, en lo
10 relacionado con el efecto corona y radio interferencia, deben cumplir con lo establecido en
11 el RETIE, Código de Redes y Normatividad vigente. El Transmisor deberá presentar al
12 Interventor para los fines pertinentes a la Interventoría las Memorias de Cálculo y/o reportes
13 de pruebas en donde se avalen las anteriores consideraciones.

14
15 Para niveles máximos de radio-interferencia, se acepta una relación señal-ruido mínima de:
16 a) Zona Rurales: 22 dB a 80m del eje de la línea a 1000 kHz en condiciones de buen tiempo
17 y b) Zonas Urbanas: 22 dB a 40m del eje de la línea a 1000 kHz en condiciones de buen
18 tiempo.

19
20 En cuanto a ruido audible generado por la línea y/o la subestación, deberá limitarse a los
21 estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido establecidos en Resolución
22 0627 de 2006 (Abril 7) del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy
23 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o aquella que la modifique o sustituya.

24 25 **3.5 Licencias, Permisos y Contrato de Conexión**

26
27 La consecución de todas las licencias y permisos son responsabilidad del Inversionista. Se
28 debe considerar lo establecido en el capítulo X de la Ley 143 de 1994, en especial los
29 artículos 52 y 53.

30
31 La celebración de los Contratos de Conexión deberá dar prioridad a todos los acuerdos
32 técnicos, administrativos, comerciales y operativos de tal forma que no existan
33 imprecisiones en este aspecto antes de la fabricación de los equipos y materiales del
34 Proyecto. La fecha para haber llegado a estos acuerdos técnicos se deberá reflejar como
35 Hito en el cronograma de la Convocatoria, lo cual será objeto de verificación por parte del
36 Interventor.

37
38 Los acuerdos administrativos y comerciales de los Contratos de Conexión se podrán
39 manejar independientemente de los acuerdos técnicos. El conjunto de los acuerdos
40 técnicos y administrativos constituye el Contrato de Conexión cuyo cumplimiento de la

1 regulación vigente deberá ser certificado por el Inversionista seleccionado. Copia de estos
2 acuerdos deberán entregarse al Interventor.

3.6 Pruebas en Fábrica

6 Una vez el Inversionista haya seleccionado los equipos a utilizar deberá entregar al
7 Interventor, copia de los reportes de las pruebas que satisfagan las normas aceptadas en
8 el Código de Conexión, para interruptores, seccionadores, transformadores de corriente y
9 potencial, entre otros. En caso de que los reportes de las pruebas no satisfagan las normas
10 aceptadas, el Interventor podrá solicitar la repetición de las pruebas a costo del
11 Inversionista.

13 Durante la etapa de fabricación de todos los equipos y materiales de líneas y subestación,
14 estos deberán ser sometidos a todas las pruebas de rutina y aceptación que satisfagan lo
15 estipulado en la norma para cada equipo en particular. Los reportes de prueba de
16 aceptación deberán ser avalados por personal idóneo en el laboratorio de la fábrica.

18 El Inversionista deberá dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución CREG 098-2000,
19 numeral 3.3 “MATERIALES”, según el cual “el Transportador presentará a la Entidad
20 designada, todos los Formularios de Características Técnicas garantizadas de los
21 materiales utilizados y los correspondientes reportes de pruebas de materiales y equipos,
22 según las exigencias de las normas técnicas correspondientes”.

4. ESPECIFICACIONES PARA LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE 500 kV

4.1 General

28 En la siguiente tabla se presentan las especificaciones técnicas mínimas para las nuevas
29 líneas de transmisión que el Inversionista construya, lo cual deberá revisar y ajustar una
30 vez haya hecho el análisis comparativo de las normas:

Línea de 500 kV				
Ítem	Descripción	Observación	Unidad	Magnitud
1	Tensión nominal trifásica	Numeral 3.1	kV	500
2	Frecuencia nominal	Numeral 3.1	Hz	60
3	Tipo de línea	Numeral 3.1	-	Aérea/ Subterránea

Línea de 500 kV				
Ítem	Descripción	Observación	Unidad	Magnitud
4	Longitud aproximada	Numeral 4.3	km	1
5	Altura (estimada) sobre el nivel del mar	Numeral 4.3	msnm	120 - 165 m
6	Número de circuitos por torre o canalización	Numeral 3.1	-	1 o 2 circuitos (líneas aéreas, subterráneas)
7	Conductores de fase	Numeral 4.4.2	-	-
8	Subconductores por fase	Numeral 4.4.2	-	-
9	Cables de guarda	Numeral 4.4.3	-	-
10	Cantidad de cables de guarda	Numeral 4.4.3	-	-
11	Distancias de seguridad	Código de Redes o RETIE según aplique	-	-
12	Ancho de servidumbre	Código de Redes o RETIE según aplique	-	-
13	Máximo campo eléctrico e interferencia	Código de Redes o RETIE según aplique	-	-
14	Contaminación	Debe verificar la presencia en el aire de partículas que puedan tener importancia en el diseño del aislamiento. Investigar presencia de contaminación salina, industrial o de otro tipo.	g/cm ²	-
15	Condiciones de tendido de los cables	Código de Redes o RETIE según aplique	-	-
16	Estructuras	Numeral 4.4.6	-	-
17	Árboles de carga y curvas de utilización	Código de Redes o RETIE según aplique	-	-
18	Herrajes	Código de Redes o RETIE según aplique	-	-

Línea de 500 kV				
Ítem	Descripción	Observación	Unidad	Magnitud
19	Cadena de aisladores	Código de Redes o RETIE según aplique	-	-
20	Diseño de aislamiento	Código de Redes o RETIE según aplique	-	-
21	Valor resistencia de puesta a tierra	Código de Redes o RETIE según aplique	-	-
22	Sistema de puesta a tierra	Código de Redes o RETIE según aplique	-	-
23	Salidas por descargas atmosféricas	Código de Redes o RETIE según aplique	-	-
24	Cimentaciones	Código de Redes o RETIE según aplique	-	-

1
2 En cualquier caso, se deberá dar cumplimiento al Código de Redes (Resolución CREG 025
3 de 1995 con sus anexos, incluyendo todas sus modificaciones) y al RETIE (Reglamento
4 Técnico de Instalaciones Eléctricas en su versión vigente).

5
6 Se debe propender por la minimización u optimización de cruces entre líneas de transmisión
7 objeto de la presente Convocatoria con otras líneas en ejecución o existentes y evitar la
8 afectaciones o riesgos al Sistema Interconectado Nacional, por lo cual el Transmisor deberá
9 implementar las medidas técnicas necesarias. Para ello, el Transmisor se obliga a realizar
10 el estudio correspondiente **antes del inicio de construcción de las obras** y, a más tardar
11 en ese momento, ponerlo a consideración de la Interventoría, la UPME, terceros
12 involucrados, el CND y si es del caso al CNO. Este documento hará parte de las memorias
13 del proyecto.

14
15 Las líneas de transmisión podrán ser totalmente aéreas o parcialmente aéreas y
16 subterráneas. La longitud de las líneas de transmisión, serán en función del diseño y
17 estudios pertinentes que realice el Inversionista.

18
19 Se aclara que la definición del número de cables de guarda necesarios para la estructura
20 doble circuito a construir es definido por el Inversionista de la presente Convocatoria. Será
21 el Inversionista quien defina el número de cables de guarda que instalará, pues en cualquier
22 caso deberá garantizar la protección los circuitos a instalar en la presente Convocatoria y
23 el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.

24
25
26

4.2 Ruta de las Líneas de Transmisión

La selección de la ruta de las líneas de transmisión objeto de la presente Convocatoria Pública UPME, será responsabilidad del Inversionista seleccionado. Por lo tanto, a efectos de definir dicha ruta, será el Inversionista el responsable de realizar investigaciones detalladas y consultas a las autoridades ambientales, a las autoridades nacionales, regionales y locales los diferentes Planes de Ordenamiento Territorial, a las autoridades que determinan las restricciones para la aeronavegación en el área de influencia del Proyecto y, en general, con todo tipo de consideraciones, restricciones y reglamentaciones existentes. En consecuencia, deberá tramitar los permisos y licencias a que hubiere lugar. Se deberá tener en cuenta que pueden existir exigencias y/o restricciones de orden nacional, regional o local.

Específicamente para los tramos subterráneos, si se requirieran, durante la selección de la ruta, deberán identificarse todas las instalaciones subterráneas existentes, así como raíces de árboles, discontinuidades estratigráficas etc., que puedan incidir en ubicación de los cables o ductos requeridos. Para la determinación de los elementos enterrados se podrá ejecutar, sin limitarse a ello, un rastreo electromagnético del subsuelo mediante equipo especial para este propósito tal como el Georradar o Radar de Penetración Terrestre (Ground Penetration Radar –GPR). En estos tramos deberá tenerse en cuenta la posibilidad de ubicación de las cajas para empalme o cambio de dirección. También será responsabilidad del Inversionista consultar a las autoridades y/o entidades correspondientes, encargadas de otra infraestructura que pueda estar relacionada.

El Inversionista deberá considerar todas las restricciones, precauciones y demás aspectos relevantes que se identifiquen en los análisis tendientes a identificar alertas tempranas en la zona del proyecto.

A modo informativo, el Inversionista podrá consultar los Documentos del **“ANÁLISIS ÁREA DE ESTUDIO PRELIMINAR Y ALERTAS TEMPRANAS PROYECTO NUEVA SUBESTACIÓN CARRETO 500 kV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS, OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 06-2021 DEL PLAN DE EXPANSIÓN DE REFERENCIA GENERACIÓN - TRANSMISIÓN 2019-2033”**, los cuales suministran información de referencia. El objeto de estos documentos es identificar de manera preliminar las posibilidades y condicionantes físicos, ambientales y sociales, constituyéndose en documentos ilustrativos para los diferentes Interesados, sin pretender determinar o definir rutas, por lo tanto es exclusivamente de carácter ilustrativo y no puede o no debe considerarse como una asesoría en materia de inversiones, legal, fiscal o de cualquier otra naturaleza por parte de la UPME o sus funcionarios, empleados, asesores, agentes y/o representantes. Es responsabilidad del Inversionista el asumir en su integridad

1 los riesgos inherentes a la ejecución del Proyecto, para ello deberá validar la información,
2 realizar sus propios estudios y consultas ante las Autoridades competentes, entre otras.

3
4 En general, los Proponentes basarán sus Propuestas en sus propios estudios,
5 investigaciones, exámenes, inspecciones, visitas, entrevistas y otros.

6 7 **4.3 Longitud Aproximada de las Líneas**

8
9 La longitud y la altura sobre el nivel del mar, anunciadas en este documento es de referencia
10 y está basada en estimativos preliminares. Por tanto, los cálculos y valoraciones que realice
11 el inversionista para efectos de su propuesta económica deberán estar fundamentados en
12 sus propias evaluaciones, análisis y consideraciones.

13
14 Tanto la longitud real como la altura sobre el nivel del mar real, serán función del diseño y
15 estudios pertinentes que realiza el Inversionista seleccionado.

Circuito	Tensión	Longitud Aproximada
Desde la futura subestación Carreto hasta interceptar el circuito - Chinú - Sabanalarga	500 kV	1 km

16
17
18 A manera de información, la altura sobre el nivel del mar (asociada a estimativos
19 preliminares) está comprendida entre los 120 m y 165 m para la reconfiguración de la línea
20 Chinú - Carreto - Sabanalarga 500 kV. Sin embargo, tanto la longitud real como la altura
21 sobre el nivel del mar real, serán función del trazado, diseño y estudios pertinentes que
22 debe realizar el Inversionista seleccionado.

23 24 **4.4 Especificaciones de diseño y construcción líneas**

25
26 Las especificaciones de diseño y construcción que se deben cumplir para la ejecución del
27 Proyecto son las establecidas en el presente Anexo No. 1, los Documentos de Selección
28 del Inversionista – DSI, en el Reglamento de Operación del Sistema Interconectado
29 Nacional, en el Código de Redes (Resolución CREG 025 de 1995 y actualizaciones) y en
30 el RETIE, y actualizaciones posteriores previas al diseño y construcción de la línea.

31
32 El Interventor verificará para la UPME, que los diseños realizados por el Transmisor
33 cumplan con las normas técnicas aplicables y con las siguientes especificaciones.

4.4.1 Aislamiento

El Inversionista deberá verificar, en primer lugar, las condiciones meteorológicas y de contaminación de la zona en la que se construirán las líneas, la nueva subestación y/o las obras en las subestaciones existentes y, con base en ello, hacer el diseño del aislamiento de las líneas, los equipos de las subestaciones, y la coordinación de aislamiento, teniendo en cuenta las máximas sobretensiones que puedan presentarse en las líneas por las descargas atmosféricas, por maniobras propias de la operación, en particular el cierre y apertura de las líneas en vacío, despeje de fallas con extremos desconectados del sistema, considerando que en estado estacionario las tensiones en las barras no deben ser inferiores al 90% ni superiores al 110% del valor nominal y que los elementos del sistema deben soportar las tensiones de recuperación y sus tasas de crecimiento.

De acuerdo con la Resolución CREG 098 de 2000 se considera como parámetro de diseño un límite máximo de tres (3) salidas por cada 100 km de línea / año ante descargas eléctricas atmosféricas, una (1) falla por cada 100 operaciones de maniobra de la línea y servicio continuo permanente ante sobre-tensiones a frecuencia industrial.

Para el caso de tramos de líneas aéreas-subterráneas en todos los sitios de transición deberán preverse los descargadores de sobretensión que protejan el cable ante la ocurrencia de sobretensiones por descargas atmosféricas, fallas, desconexiones o maniobras. El aislamiento de los cables deberá garantizar la operación de continua de la línea ante sobretensiones de frecuencia de 60 Hz.

4.4.2 Conductores de Fase

Las siguientes condiciones y/o límites estarán determinadas por las características propias de la ruta y el lugar donde el Proyecto operará, por lo tanto, será responsabilidad del Inversionista su verificación. El Interventor verificará e informará a la UPME si el diseño realizado por el Inversionista cumple con las normas técnicas aplicables y con los valores límites establecidos.

Las características de los conductores de fase deberán cumplir con las siguientes exigencias técnicas:

- Capacidad normal de operación del circuito no inferior a 2500 Amperios a temperatura ambiente máxima promedio.
- Máxima resistencia DC a 20°C por conductor de fase igual o inferior a 0,0312 ohmios/km.

1 En caso de conductores en haz o múltiples por fase, la resistencia DC a 20°C por conductor
2 de fase corresponderá a la resistencia en paralelo de los sub-conductores de cada fase y
3 la capacidad de corriente corresponderá a la capacidad en paralelo de los sub-conductores
4 de cada fase. Lo anterior utilizando las normas o cálculos aplicables y según las
5 características de la línea (p. eje, aérea o subterránea).

6
7 El Inversionista deberá garantizar los valores de capacidad de corriente y resistencia, tanto
8 en los tramos aéreos como en los subterráneos o subfluviales, según sea el caso.

9
10 En cualquier condición, la tensión longitudinal máxima en el conductor, no deberá exceder
11 el 50% de su correspondiente tensión de rotura.

12
13 El conductor seleccionado deberá cumplir con las exigencias de radio interferencia
14 establecidas en la normatividad aplicable. El Inversionista deberá verificar el cumplimiento
15 de estas exigencias.

16
17 Los valores máximos permitidos para Intensidad de Campo Eléctrico y Densidad de Flujo
18 Magnético son los indicados en el RETIE, donde el público o una persona en particular
19 pueden estar expuestos durante varias horas.

20
21 De presentarse características en el ambiente para las nuevas líneas, que tuvieren efecto
22 corrosivo, los conductores aéreos deberán ser de tipo AAC, ACAR o AAAC, con alambres
23 de aleación ASTM 6201-T81 y cumplir con los valores de capacidad de transporte mínima,
24 resistencia óhmica máxima y ruido audible especificados o establecidas en la normatividad
25 aplicable. Para líneas subterráneas el conductor podrá ser en cobre o aluminio con
26 aislamiento XLPE y con capacidad adecuada para resistir las corrientes de corto circuito
27 previsibles para las líneas durante el tiempo de operación de los interruptores. En caso de
28 que el Inversionista requiera cables de fibra óptica, estas podrán ser incorporadas al cable
29 o incluidas en la canalización. El Inversionista deberá informar a la Interventoría su decisión
30 sobre el tipo de conductor, sustentándola técnicamente.

31
32 Alternativamente, si el Inversionista lo estima conveniente, se considera aceptable el uso
33 de conductores aéreos no convencionales tales como los que pueden operar a
34 temperaturas superiores a los conductores convencionales, de flecha reducida, con alta
35 resistencia a la corrosión en los ambientes marinos y similares. Se pueden considerar
36 conductores para líneas aéreas como conductores conformados por materiales especiales
37 (reemplazo del aluminio por aleaciones termo-resistentes, cambio del acero del núcleo por
38 otros materiales que permitan flechas menores), combinación de materiales (combinación
39 de alambre de aluminio con fibras de carbono o materiales especiales) o cambio de formas
40 (de los alambres y/o del cable completo). Para que estos tipos de cables sean aceptables

1 deberán cumplir, no solo con los requisitos técnicos indicados en este numeral para los
2 conductores convencionales, sino también con las siguientes condiciones adicionales:

- 3
- 4 • El conductor de fases deberá cumplir con regulaciones internacionalmente aceptadas,
5 tales como normas ASTM, IEC o entidades de similar categoría.
6
- 7 • Los accesorios para conductor de fases (grapas de suspensión y retención, empalmes,
8 camisas de reparación y varillas de blindaje) deberán ser técnicamente apropiados para
9 este tipo de conductores.

10 **4.4.3 Cable(s) de Guarda**

11 El cumplimiento de las siguientes condiciones será responsabilidad del Inversionista y
12 aplican solo para cables de guarda de los circuitos que se instalarán en el desarrollo de la
13 presente Convocatoria Pública.
14

15 Se requiere que todos los tramos de línea tengan uno o dos cables de guarda
16 (convencionales u OPGW). En líneas nuevas, al menos uno de los cables de guarda deberá
17 ser OPGW. En nuevos tramos que reconfiguren líneas existentes, los cables de guarda a
18 instalar deberán características técnicas iguales o superiores al del cable o los cables de
19 guarda de la línea existente.
20

21 De presentarse características en el ambiente con efecto corrosivo, los cables de guarda
22 no deberán contener hilos en acero galvanizado y deberán ser del tipo Alumoclad o de otro
23 material resistente a la corrosión, que cumpla con las especificaciones técnicas y los
24 propósitos de un cable de guarda convencional u OPGW desde el punto de vista de su
25 comportamiento frente a descargas atmosféricas. El o los cables de guarda a instalar
26 deberán soportar el impacto directo de las descargas eléctricas atmosféricas que puedan
27 incidir sobre la línea, garantizando el criterio de comportamiento indicado en el diseño del
28 aislamiento. El incremento de temperatura del cable o cables de guarda a ser instalados
29 deberán soportar las corrientes de corto circuito monofásico de la línea que circulen por
30 ellos.
31

32 En cualquier condición, la tensión longitudinal máxima en el conductor o cable de guarda,
33 no deberá exceder el 50% de su correspondiente tensión de rotura.
34

35 El Interventor verificará para la UPME, que el diseño realizado por el Transmisor cumpla
36 con las normas técnicas aplicables.
37
38
39

1 En el evento de que el Inversionista decida usar alguna o todas las líneas objeto de la
2 presente Convocatoria Pública UPME, para la transmisión de comunicaciones por fibra
3 óptica, será de su responsabilidad seleccionar los parámetros y características técnicas del
4 cable de guarda o de los cables de fibra óptica asociados con cables enterrados o
5 subfluviales e informar de ellos al Interventor.

6 7 **4.4.4 Puesta a Tierra de las Líneas**

8
9 El sistema de puesta a tierra se diseñará de acuerdo con las condiciones específicas del
10 sitio de cada una de las estructuras, buscando ante todo preservar la seguridad de las
11 personas, considerando además el comportamiento del aislamiento ante descargas
12 atmosféricas. La selección del tipo de cimentación (zapata de concreto o parrilla metálica)
13 corresponde al Inversionista. Para ello deberá determinar los parámetros de ph y contenido
14 de sulfatos en cada sitio de torre y, con base en estos resultados, definir el tipo de
15 cimentación.

16
17 Con base en la resistividad del terreno y la componente de la corriente de corto circuito que
18 fluye a tierra a través de las estructuras, se deben calcular los valores de puesta a tierra tal
19 que se garanticen las tensiones de paso de acuerdo con la recomendación IEEE 80 y con
20 lo establecido en el RETIE en su última revisión. La medición de las tensiones de paso y
21 contacto para efectos de la comprobación antes de la puesta en servicio de la línea, deberán
22 hacerse de acuerdo con lo indicado en el Artículo 15 del RETIE y específicamente con lo
23 establecido en el numeral 15.5.3., o el numeral aplicable si la norma ha sido objeto de
24 actualización.

25
26 El Transmisor debe determinar en su diseño, los materiales que utilizará en la ejecución de
27 las puestas a tierra de las estructuras de la línea teniendo en cuenta la vida útil, la frecuencia
28 de las inspecciones y mantenimientos, la posibilidad del robo de los elementos de cobre,
29 así como la corrosividad de los suelos del sitio de cada torre. No obstante, en cualquier
30 caso, deberá cumplirse con lo estipulado en el RETIE, en particular con el numeral 15.3
31 "MATERIALES DE LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA" o el numeral aplicable si la
32 norma ha sido objeto de actualización.

33
34 Los conectores a utilizar deberán contar con certificado de producto donde debe ser claro
35 si son adecuados para enterramiento directo.

36
37 Para los cables asilados subterráneos se deberá instalar un sistema de puesta a tierra de
38 las pantallas metálicas que garanticen el adecuado funcionamiento de los cables y los
39 voltajes de paso en la superficie de los terrenos aledaños.

40

4.4.5 Transposiciones de Línea

El Inversionista deberá analizar la necesidad de implementar transposiciones de línea para mantener los niveles de desbalance exigidos por la normatividad aplicable para ello, considerando incluso la posibilidad de implementar ajustes o modificaciones sobre la infraestructura actual o reubicaciones necesarias para el cumplimiento de tal propósito.

El Transmisor deberá calcular los desbalances en las fases con la suficiente anticipación al inicio de las obras y asegurar que cumplan con la norma técnica aplicable para ello, *IEC 1000-3-6 o equivalente*, lo cual deberá soportar y poner en consideración del Interventor. Así mismo, el Transmisor deberá hacerse cargo de todos los costos asociados. En general, la implementación física de la solución hace parte del presente Proyecto.

Las transposiciones se podrán localizar a un sexto (1/6), a tres sextos (3/6) y a cinco sextos (5/6) de la longitud total de la línea correspondiente.

El Transmisor se obliga a realizar el estudio correspondiente **antes del inicio de construcción de las obras** y, a más tardar en ese momento, ponerlo a consideración de la Interventoría, terceros involucrados, el CND y si es del caso al CNO. Este documento hará parte de las memorias del proyecto.

4.4.6 Estructuras

El dimensionamiento eléctrico de las estructuras se debe realizar considerando la combinación de las distancias mínimas que arrojen los estudios de sobretensiones debidas a descargas atmosféricas, a las sobretensiones de maniobra y a las sobretensiones de frecuencia industrial.

Las estructuras de apoyo para las líneas aéreas y las de transición aéreo-subterráneo (si esta última opción se presenta) deberán ser auto-soportadas. En cualquier caso, las estructuras no deberán requerir para su montaje el uso de grúas autopropulsadas ni de helicópteros. El Inversionista podrá hacer uso de estos recursos para su montaje, pero, se requiere que estas estructuras puedan ser montadas sin el concurso de este tipo de recursos.

El cálculo de las curvas de utilización de cada tipo de estructura, la definición de las hipótesis de carga a considerar y la evaluación de los árboles de cargas definitivos, para cada una de las hipótesis de carga definidas, deberá hacerse considerando la metodología establecida por el ASCE en la última revisión del documento "*Guidelines for Electrical Transmission Line Structural Loading - Practice 74*". La definición del vano peso máximo y del vano peso mínimo de cada tipo de estructura será establecida a partir de los resultados

1 del plantillado de la línea. El diseño estructural deberá adelantarse atendiendo lo
2 establecido por el ASCE en la última revisión de la norma ASCE STANDARD 10 "*Design of*
3 *Latticed Steel Transmission Structures*". En cualquier evento, ningún resultado de valor de
4 cargas evaluadas con esta metodología de diseño podrá dar resultados por debajo que los
5 que se obtienen según la metodología que establece la última revisión del RETIE. Si ello
6 resultara así, primarán estas últimas.

7
8 El grado de galvanización del acero de las estructuras deberá ser concordante con el nivel
9 de contaminación salina y con el efecto de la abrasión resultante de bancos de arena con
10 el viento presente en las zonas o áreas donde este efecto se presenta.

11 12 **4.4.7 Localización de Estructuras**

13
14 Para la localización de estructuras, deberán respetarse las distancias mínimas de seguridad
15 entre el conductor inferior de la línea y el terreno en zonas accesibles a peatones y las
16 distancias de seguridad mínimas a obstáculos tales como vías, oleoductos, líneas de
17 transmisión o de comunicaciones, ríos navegables, bosques, etc., medidas en metros. La
18 temperatura del conductor a considerar para estos efectos será la correspondiente a las
19 condiciones de máxima temperatura del conductor durante toda la vida útil del Proyecto,
20 estas condiciones deben ser definidas por el Inversionista.

21 22 **4.4.8 Sistema Antivibratorio, Amortiguadores y Espaciadores -** 23 **Amortiguadores**

24
25 El Interventor informará a la UPME los resultados del estudio del sistema de protección anti-
26 vibratoria del conductor de fase y del cable de guarda. Los amortiguadores y espaciadores
27 - amortiguadores (según el número de conductores por fase) deben ser adecuados para
28 amortiguar efectivamente la vibración eólica en un rango de frecuencias de 10 Hz a 100 Hz,
29 tal como lo establece el Código de Redes (Resolución CREG 025 de 1995 y sus
30 modificaciones). El Inversionista determinará los sitios de colocación, a lo largo de cada
31 vano, de los espaciadores - amortiguadores de tal manera que la amortiguación de las fases
32 sea efectiva. Copia del estudio de amortiguamiento será entregada al Interventor para su
33 conocimiento y análisis.

34
35 En los cables de guarda los amortiguadores serán del tipo "stockbridge" y su
36 posicionamiento medido desde la boca de la grapa y entre amortiguadores o espaciadores
37 - amortiguadores será el que determine el estudio de amortiguamiento que realice el
38 Inversionista, copia del cual deberá ser entregada al Interventor.

39 40 **4.4.9 Cimentaciones**

1 La selección del tipo de cimentación corresponde al Inversionista. Para ello deberá
2 determinar los parámetros de PH y contenido de sulfatos en cada sitio de torre y, con base
3 en estos resultados, definir el tipo de cimentación e informar por escrito a la Interventoría
4 su decisión.

5
6 Para los fines pertinentes, el Interventor revisará los resultados de las memorias de cálculo
7 de las cimentaciones propuestas de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG
8 098 de 2000, numeral 2.7, o en sus actualizaciones posteriores previas al inicio de las obras.
9 Los diseños de cimentaciones para las torres de una línea de transmisión deben hacerse
10 considerando los resultados de los estudios de suelos que mandatoriamente debe adelantar
11 el Inversionista en todos los sitios de torre, y las cargas a nivel de cimentación más críticas
12 que se calculen a partir de las cargas mostradas en los árboles de cargas de diseño de
13 cada tipo de estructura.

14 **4.4.10 Canalizaciones, cajas e instalación de cables para tramos de líneas** 15 **subterráneas o subfluviales**

16
17 De acuerdo con el numeral 22.12 del RETIE las canalizaciones para los tramos
18 subterráneos podrán realizarse mediante ductos, o enterramiento directo, sin embargo,
19 dadas las dificultades para realizar las excavaciones sin obstaculizar el uso normal de tales
20 vías, el Inversionista podrá considerar la posibilidad de utilizar el sistema de perforación
21 dirigida. En la escogencia e instalación del tipo de canalización, se deben evaluar las
22 condiciones particulares de la instalación y su ambiente y aplicar los elementos más
23 apropiados teniendo en cuenta los usos permitidos y las prohibiciones, así como contar con
24 los permisos de los propietarios o de las autoridades competentes según corresponda.
25

26
27 Los ductos se colocarán, con pendiente mínima del 0,1% hacia las cámaras de inspección,
28 y con una profundidad de enterramiento que cumpla con normas técnicas internacionales
29 o de reconocimiento internacional para este tipo de líneas.

30
31 Para cables de enterramiento directo, el fondo de la zanja será una superficie firme, lisa,
32 libre de discontinuidades y sin obstáculos. El cable se dispondrá con una barrera de
33 protección contra el deterioro mecánico. A una distancia entre 20 y 30 cm por encima del
34 cable deben instalarse cintas de identificación o señalización no degradables en un tiempo
35 menor a la vida útil del cable enterrado.

36
37 Todas las transiciones entre tipos de cables, las conexiones en los extremos o las
38 derivaciones, deben realizarse en cámaras o cajas de inspección cuya construcción y sus
39 sistemas de drenaje garanticen que ellas pueden mantenerse sin presencia de agua en su
40 interior. Las dimensiones internas útiles de las cajas o cámaras de paso, derivación,
41 conexión o salida deben ser adecuadas para la ejecución de empalmes, realizar las curvas

1 de los cables cumpliendo con el radio de curvatura mínimo recomendado por el fabricante
2 del cable y permitir el tendido en función de la sección de los conductores. Los cables deben
3 quedar debidamente identificados dentro de las cámaras de inspección.
4

5 Las tapas de las cajas, podrán ser prefabricadas, siempre que sean de materiales
6 resistentes a la corrosión, que resistan impacto y aplastamiento, dependiendo del ambiente
7 y el uso del suelo donde se instalen, lo cual debe demostrarse mediante el cumplimiento de
8 una norma técnica para ese tipo de producto, tal como la ANSI/STCE 77.
9

10 **4.4.11 Señalización Aérea**

11
12 El Inversionista deberá investigar con la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
13 (Aerocivil), la Fuerza Aérea de Colombia, FAC, la Armada Nacional, u otros posibles
14 actores, la existencia de aeródromos o zonas de tránsito de aeronaves de cualquier índole
15 (particulares, militares, de fumigación aérea, etc.) que hagan imperioso que la línea lleve
16 algún tipo de señales que impidan eventuales accidentes originados por la carencia de
17 ellos.
18

19 Se mencionan en su orden: la pintura de las estructuras según norma de Aerocivil; balizas
20 de señalización aérea ubicadas en el cable de guarda en vanos específicos y/o faros
21 centelleantes en torres en casos más severos.
22

23 **4.4.12 Desviadores de vuelo para aves**

24
25 Es responsabilidad del Inversionista identificar la necesidad de instalar desviadores de
26 vuelo para aves. La determinación de esta necesidad será responsabilidad del Inversionista
27 por intermedio de los funcionarios a cuyo cargo están los estudios ambientales. Serán de
28 su responsabilidad la determinación de la existencia de aves (migratorias o no) que puedan
29 resultar afectadas por la existencia de las líneas y, recomendar el uso de desviadores de
30 vuelo de aves, determinando los tramos de colocación de estos dispositivos y las distancias
31 a los que estos deben colocarse.
32

33 **4.4.13 Obras Complementarias**

34
35 El Interventor informará a la UPME acerca del cumplimiento de requisitos técnicos del
36 diseño y construcción de todas las obras civiles que garanticen la estabilidad de los sitios
37 de torre, protegiendo taludes, encauzando aguas, etc., tales como muros de contención,
38 tablestacados o trinchos, cunetas, filtros, obras de mitigación, control de efectos
39 ambientales y demás obras que se requieran.
40

4.5 Informe Técnico

De acuerdo con lo establecido en el numeral 3 de la Resolución CREG 098 de 2000 o como se establezca en resoluciones posteriores a esta, el Interventor verificará que el Transmisor suministre los siguientes documentos técnicos durante las respectivas etapas de construcción de las líneas de transmisión del Proyecto:

- Informes de diseño de acuerdo con el numeral 3.1 de la Resolución CREG 098 de 2000.
- Planos definitivos de acuerdo con el numeral 3.2 de la Resolución CREG 098 de 2000.
- Materiales utilizados para la construcción de las líneas del Proyecto de acuerdo con el numeral 3.3 de la Resolución CREG 098 de 2000.
- Servidumbres de acuerdo con el numeral 3.4 de la Resolución CREG 098 de 2000.
- Informe mensual de avance de obras de acuerdo con el numeral 3.5.1 de la Resolución CREG 098 de 2000.
- Informe final de obra de acuerdo con el numeral 3.5.2 de la Resolución CREG 098 de 2000.

5. ESPECIFICACIONES PARA LA SUBESTACIÓN

5.1 General

La información específica, remitida por los propietarios de la infraestructura existente, como costos de conexión, datos técnicos, planos, etc., serán suministrados por la UPME conforme el Numeral 9 del presente Anexo 1.

A modo informativo, el Inversionista podrá consultar los Documentos del **“ANÁLISIS ÁREA DE ESTUDIO PRELIMINAR Y ALERTAS TEMPRANAS PROYECTO NUEVA SUBESTACIÓN CARRETO 500 kV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 06-2021 DEL PLAN DE EXPANSIÓN DE REFERENCIA GENERACIÓN - TRANSMISIÓN 2019-2033”**, los cuales suministran información de referencia. El objeto de estos documentos es identificar de manera preliminar las posibilidades y condicionantes físicos, ambientales y sociales, constituyéndose en documentos ilustrativos para los diferentes Interesados, sin pretender determinar o definir rutas, por lo tanto es exclusivamente de carácter ilustrativo y no puede

o no debe considerarse como una asesoría en materia de inversiones, legal, fiscal o de cualquier otra naturaleza por parte de la UPME o sus funcionarios, empleados, asesores, agentes y/o representantes. Es responsabilidad del Inversionista el asumir en su integridad los riesgos inherentes a la ejecución del Proyecto, para ello deberá validar la información, realizar sus propios estudios y consultas ante las Autoridades competentes, entre otras.

La siguiente tabla presenta las características de las subestaciones que hacen parte del proyecto objeto de la presente Convocatoria Pública:

ítem	Descripción	Carreto 500 kV
1	Subestación nueva	Si
2	Configuración	Interruptor y medio
3	Tipo de subestación	Convencional o GIS o híbrida
4	Agente Responsable de la Subestación	Adjudicatario Convocatoria Pública UPME 06-2021

5.1.1 Predio de las Subestación

Nueva Subestación Carreto 500 kV

El predio de la nueva subestación Carreto 500 kV será el que adquiera el Inversionista Adjudicatario. Sin embargo, su ubicación está limitada a un radio de 1 Km medidos desde las siguientes coordenadas las cuales están ubicadas en inmediaciones de la ciudad San Juan Nepomuceno departamento de Bolívar:

ID Punto	Coordenadas Geográficas	
	Norte	Este
A	10° 01' 24,36" N	75° 04' 47,19" W

El predio seleccionado debe ser tal que no esté limitado para el crecimiento de la subestación mediante futuras ampliaciones.

El Inversionista deberá proveer el espacio físico necesario para la construcción de las obras objeto de la presente Convocatoria Pública y los espacios de reserva definidos en el numeral 5.1.2 de este Anexo 1.

El Inversionista es el responsable de realizar investigaciones detalladas y consultas a las Autoridades relacionadas con los asuntos ambientales, con los diferentes Planes de Ordenamiento Territorial que se puedan ver afectados, con las restricciones para la aeronavegación en el área de influencia del Proyecto y, en general, con todo tipo de

1 restricciones y reglamentaciones existentes. Se deberá tener en cuenta que pueden existir
2 exigencias y/o restricciones de orden nacional, regional o local. En este sentido, deberán
3 tramitar los permisos y licencias a que hubiere lugar.
4

5 En el predio usado para el desarrollo de las obras, el inversionista deberá analizar todos los
6 posibles riesgos físicos y tenerlos en cuenta y en cualquier caso, deberán considerar los
7 posibles riesgos de inundación, condición que deberá ser investigada en detalle por el
8 inversionista.
9

10 El Inversionista debe elaborar un documento soporte de la selección del predio, el cual
11 deberá ser puesto a disposición del Interventor y de la UPME y hará parte de las memorias
12 del proyecto.
13

14 **5.1.2 Espacios de Reserva**

15

16 Los espacios de reserva futuros del STN y STR son objeto de la presente Convocatoria
17 Pública UPME y por tanto deben ser adecuados y dotados con las obras y equipos
18 constitutivos del módulo común, como se describe en el numeral 5.1.5 del presente Anexo
19 1; sin embargo, los equipos eléctricos no son parte de la presente Convocatoria. Los
20 anteriores espacios de reserva podrán ser dispuestos para otros niveles de tensión según
21 necesidades del SIN y previa definición por parte de la UPME, lo cual no alterará lo exigido
22 como espacio en el presente numeral.
23

24 **Espacios de reserva a cargo del Inversionista incluidos en el alcance y costos de la**
25 **presente convocatoria pública:**
26

27 **A nivel del STN (para activos de uso):**
28

- 29 • En la subestación Carreto 500 kV se deberán incluir espacios de reserva para la
30 futura instalación de:
31
 - 32 ○ Seis (6) bahías de línea (3 diámetros) a 500 kV.
 - 33 ○ Dos (2) bahías de transformación (1 diámetro) a 500 kV.
34

35 Estos espacios hacen parte del alcance de esta convocatoria y deben estar incluidos en el
36 costo del proyecto.
37

38 **A nivel del STR, se deberán incluir espacios de reserva para la futura instalación de:**
39

- 40 ○ Una nueva subestación Carreto 66 kV en tecnología GIS (tomado de la primera
41 letra del nombre en inglés “Gas Insulated Substations” Subestaciones aisladas,

1 en gas SF6), en configuración doble barra, con sus respectivos equipos y/o
2 elementos de patio, vías y casa de control, etc., para:

- 3
- 4 ○ Ocho (8) bahías de línea a 66 kV.
- 5 ○ Cuatro (4) bahías de transformación a 66 kV.
- 6 ○ Espacio para la instalación de Cuatro (4) transformadores trifásicos a
- 7 500/66 kV de 150 MVA.
- 8 ○ Una (1) bahía de acople de barras.
- 9

10 Estos espacios hacen parte del alcance de esta convocatoria y deben estar incluidos en el
11 costo del proyecto.

12 **Otros espacios de reserva:**

13 Los siguientes espacios de reserva deberán ser considerados por el Inversionista de la
14 presente convocatoria pública para su uso por parte del SDL, no obstante, no serán parte
15 del alcance y costos de la presente convocatoria pública. Su dimensionamiento deberá ser
16 coordinado con el Operador de Red y su costo estará a cargo del Operador de Red:
17

- 18
- 19
- 20 • La futura instalación de dos (2) bahías de transformación a 66 kV.
- 21 • La futura instalación de dos (2) Transformadores de potencia 66/34.5/13.8 kV.
- 22 • Espacio para celdas a 34.5 kV y 13.8 kV.
- 23 • Espacio para facilidades necesarias que permitan el uso de los espacios
- 24 (mencionados en los anteriores puntos) e instalación de los correspondientes
- 25 equipos, como por ejemplo cárcamos, fosos colectores de aceites, zonas de
- 26 circulación y cargue/descargue, muros cortafuego, tableros de control y
- 27 protecciones, casa de control, etc., sin limitarse a estos.
- 28

29 El inversionista deberá prever estos espacios; sin embargo, el costo será asumido por el OR.
30 Esto incluye espacios de reserva para el SDL, espacios para activos de conexiones y cualquier
31 otro adicional que el OR requiera.

32 CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., mediante correo electrónico con radicado
33 UPME 20211110056842 manifestó la necesidad de mayores espacios de reserva para el
34 STR y SDL, lo cual podrá ser considerado y llegar a los acuerdos que se requieran con el
35 OR sin que afecte el alcance de la presente convocatoria.

36

37 El Inversionista deberá dejar adecuado el terreno para la fácil instalación de los equipos en
38 los espacios de reserva objeto de la presente Convocatoria Pública, deberá dejar explanado
39 y/o nivelado el terreno de los espacios de reserva y deberá realizar las obras civiles básicas
40 necesarias para evitar que dicho terreno se deteriore. Adicionalmente, tanto los espacios

1 de reserva como las obras básicas asociadas, deberán estar incluidas dentro del
2 mantenimiento que el Inversionista realice a la Subestación, hasta tanto sean ocupados.

3
4 El Transmisor preparará un documento en el cual se indiquen las características de los
5 espacios de reserva establecidos en el presente Anexo 1 y planos con la disposición
6 propuesta de la ubicación, canalizaciones, distribución de los equipos en los espacios de
7 reserva, planos electromecánicos y de obras civiles, y en general toda la ingeniería básica
8 asociada. Esto deberá ser entregado al Interventor quien verificará el cumplimiento de las
9 exigencias para los espacios de reserva y su correcto dimensionamiento.

10
11 Se debe garantizar que los espacios de reserva (no utilizados por el presente Proyecto) en
12 las Subestaciones del STN y/o del STR no se verán afectados o limitados para su
13 utilización, por infraestructura (equipos, línea, edificaciones, etc.) desarrollada en el marco
14 de la presente Convocatoria Pública.

15
16 Se aclara que los equipos a instalarse en los espacios de reserva no son parte del proyecto
17 objeto de la presente Convocatoria Pública. Sin embargo, para las bahías objeto de la
18 presente Convocatoria Pública que queden en diámetros incompletos y puedan utilizarse
19 para ampliaciones futuras, también estará a cargo de la presente Convocatoria el enlace
20 con el otro barraje, de tal manera que dicho enlace pueda ser removido fácilmente en caso
21 de instalación de nuevos equipos.

22
23 Espacios de reserva adicionales a los listados en el presente numeral, podrán ser provistos
24 por el Adjudicatario según su decisión o acuerdos con terceros interesados (Operadores de
25 Red o generadores o grandes consumidores, etc.). No obstante, **estos espacios de**
26 **reserva adicionales no son objeto de la presente Convocatoria**, por ello sus costos no
27 podrán ser incluidos en la Propuesta Económica y las condiciones de entrega no son las
28 enmarcadas en el presente Anexo. El nivel de adecuación de los terrenos, la definición de
29 las áreas, sus costos, entre otros aspectos, deberán ser acordados con el tercero en el
30 respectivo Contrato de Conexión, si hay lugar a ello.

31 32 **5.1.3 Conexiones con Equipos Existentes**

33
34 El Inversionista seleccionado deberá proveer los equipos necesarios para hacer
35 completamente compatibles los equipos en funcionalidad y en aspectos de
36 comunicaciones, control y protección, con la infraestructura existente que pueda verse
37 afectada por el desarrollo del Proyecto.

38
39 Cuando el Inversionista considere la necesidad de hacer modificaciones a la infraestructura
40 existente, deberá acordar estas modificaciones en el contrato de conexión con el

1 responsable y propietario de los activos relacionados y si es del caso, ponerlo en
2 consideración del Interventor. Estas obras estarán a cargo del Transmisor.

3 4 **5.1.4 Servicios Auxiliares**

5
6 El Inversionista deberá proveer los servicios auxiliares en AC y DC suficientes para la
7 topología de la Subestación, incluyendo las reservas para el STN. Se deberá dar
8 cumplimiento con lo señalado en el numeral 3.1 del presente Anexo 1.

9 10 **5.1.5 Infraestructura y Módulo Común**

11
12 El Inversionista seleccionado deberá realizar la implementación y mantenimiento de todas
13 las obras y equipos constitutivos del módulo común como se describe a continuación:

14
15 El Inversionista debe prever el espacio necesario para edificios, equipos y obras del
16 desarrollo inicial del proyecto y los espacios de reserva para futuros desarrollos, objeto de
17 la presente Convocatoria Pública, junto con los espacios de acceso, vías internas,
18 cerramientos, iluminación interior y exterior, etc., según se requiera, considerando la
19 disponibilidad de espacio en los predios actuales y/o nuevos, y las eventuales restricciones
20 o condicionantes que establezca el ordenamiento territorial en el área, igualmente estarán
21 a cargo del Inversionista, las vías de acceso a predios de las Subestaciones y/o
22 adecuaciones que sean necesarias en las subestaciones existentes para el desarrollo de
23 las obras objeto de la presente Convocatoria Pública.

24
25 El Inversionista deberá suministrar todos los elementos necesarios para la infraestructura y
26 módulo en la subestación y/o adecuaciones que sean necesarias, es decir las obras civiles
27 y los equipos que sirven a la subestación y que son utilizados por todas las bahías de la
28 subestación, son objeto de la presente Convocatoria Pública. La infraestructura y módulo
29 común de la nueva Subestación, estarán conformados como mínimo por los siguientes
30 componentes:

- 31
32
 - **Infraestructura civil:** En el caso de las obras a cargo del Inversionista y para los
33 espacios de reserva, está compuesta por: las vías de acceso a la subestación, las
34 vías internas de acceso a los patios de conexiones y la adecuación del terreno para
35 los espacios de reserva, alcantarillado, barreras de protección y de acceso al predio,
36 todos los cerramientos de seguridad del predio, filtros y drenajes, pozos sépticos y
37 de agua y/o conexión al acueducto/alcantarillado vecinos, si existen, alumbrado
38 interior y exterior y cárcamos comunes, y en general, todas aquellas obras civiles
39 utilizadas de manera común en la subestación. En el caso particular de las obras a
40 cargo del Inversionista, es su responsabilidad el proveer todo lo necesario para su
41 construcción, protección física, malla de puesta a tierra, etc., y deberá considerar

1 espacio suficiente en los cárcamos y demás elementos construidos en la presente
2 Convocatoria y que servirán de manera común a los espacios de reserva, según la
3 propuesta que realice el Inversionista de conformidad con el numeral 5.1.2. Para los
4 espacios de reserva se aclara que no deberán ser provistos de malla de puesta a
5 tierra en la presente Convocatoria, pero si se deberán proveer los puntos de
6 conexión para la ampliación de la malla de puesta a tierra para las futuras
7 instalaciones.
8

- 9 • **Equipos:** Todos los equipos necesarios para las obras descritas en el Numeral 2
10 del presente Anexo 1. Se incluyen, entre otros, los sistemas de automatización, de
11 gestión de medición, de protecciones, control y el sistema de comunicaciones propio
12 de cada subestación, los materiales de la malla de puesta a tierra y el
13 apantallamiento, los equipos para los servicios auxiliares AC y DC, los equipos de
14 conexión, todo el cableado necesario y las obras civiles asociadas. Se incluyen
15 todos los equipos necesarios para integrar las nuevas bahías con las subestaciones
16 existentes, en conexiones de potencia, control, medida, protecciones y servicios
17 auxiliares. Se aclara que para los espacios de reserva no deberá suministrarse
18 ningún elemento particular, sin embargo, los equipos instalados por la presente
19 Convocatoria si deberá considerar capacidad o espacio (físico, servicios auxiliares,
20 protecciones, control, etc.) suficiente para recibir la conexión de todos los elementos
21 que a futuro ocuparán los espacios de reserva. Se aclara que particularmente la
22 protección diferencial de barras si deberá tener espacio suficiente para la conexión
23 de todas las bahías actuales y futuras, señaladas en el presente Anexo 1.
24

25 La Interventoría analizará todas las previsiones que faciliten la evolución de las obras
26 descritas en el Numeral 2 del presente Anexo 1, e informará a la UPME el resultado de su
27 análisis.
28

29 La medición para efectos comerciales, se sujetará a lo establecido en la regulación
30 pertinente, en particular el Código de Medida (Resolución CREG 038 de 2014 o aquella que
31 la modifique o sustituya).
32

33 El dimensionamiento de la infraestructura incluido edificios, pórticos, vías, etc., deberá
34 considerar las reservas objeto de la presente Convocatoria pública.
35

36 Nota 1: El Adjudicatario deberá prever y dejar disponible al Inversionista del STR, todas las
37 facilidades para que pueda dar cumplimiento a sus responsabilidades, en lo referente a
38 conexiones de potencia, protecciones, control, comunicaciones y medidas, sin limitarse a
39 éstas.
40

1 Nota 2: El Inversionista deberá realizar la adecuación y mantenimiento de los espacios de
2 reserva para futuras ampliaciones de la subestación indicados en este Anexo, en relación
3 a la explanación y adecuación de la plataforma, el suministro del material de grava, vías
4 perimetrales y de un adecuado sistema de filtros y drenajes que evite posibles inundaciones
5 de las áreas de reserva. Estas labores de adecuación y mantenimiento de las reservas
6 futuras estarán a cargo del Inversionista desde la puesta en servicio del proyecto hasta el
7 momento de inicio de las obras de ampliación en las áreas de reserva. La construcción de
8 la malla de tierra en los espacios de reserva para desarrollos futuros no hace parte del
9 alcance del Inversionista dentro de esta Convocatoria Pública, pero si se deberán proveer
10 los puntos de conexión para la ampliación de la malla existente para las ampliaciones
11 futuras.

12

13 5.2 Normas para Fabricación de los Equipos

14

15 El Inversionista deberá suministrar equipos en conformidad con la última edición de las
16 Normas *International Electrotechnical Commission – IEC, International Organization for*
17 *Standardization – ISO, ANSI – American National Standards Institute, International*
18 *Telecomunicaciones Union - ITU-T, Comité Internacional Spécial des Perturbations*
19 *Radioélectriques – CISPR*. El uso de normas diferentes deberá ser sometido a
20 consideración del Interventor quien conceptuará sobre su validez en aspectos
21 eminentemente técnicos y de calidad.

22

23 5.3 Condiciones Sísmicas de los equipos

24

25 Los suministros deberán tener un nivel de desempeño sísmico apto de acuerdo con la
26 publicación IEEE-693 (2018): “*Recommended Practice for Seismic Design of Substations*”,
27 o las publicaciones de las partes de requisitos sísmicos de la familia de estándares IEC
28 62271: “*High-voltage switchgear and controlgear*”, en versiones más recientes. El
29 Inversionista seleccionado deberá entregar copias al Interventor de las memorias de cálculo
30 en donde se demuestre que los suministros son aptos para soportar las condiciones
31 sísmicas del sitio de instalación. Si aplica para los suministros, el Inversionista seleccionado
32 deberá entregar copias al Interventor del certificado de la prueba tipo para el mismo modelo
33 y nivel de tensión, según la publicación IEC 60068-3-3: “*Environmental testing - Part 3-3:*
34 *Supporting documentation and guidance - Seismic test methods for equipment*”.

35

36 5.4 Procedimiento General del Diseño

37

38 Este procedimiento seguirá la siguiente secuencia:

39

40 Inicialmente, el Transmisor preparará las Especificaciones Técnicas del Proyecto, que
41 gobernarán el desarrollo total del Proyecto.

1
2 En dicho documento se consignará toda la normatividad técnica, y las especificaciones
3 para llevar a cabo la programación y control del desarrollo de los trabajos;
4 especificaciones y procedimientos para adelantar el Control de Calidad en todas las
5 fases del Proyecto; las definiciones a nivel de Ingeniería Básica tales como: resultados
6 de estudios del sistema eléctrico asociado con el Proyecto; parámetros básicos de
7 diseño (corrientes nominales, niveles de aislamiento, capacidades de cortocircuito,
8 tiempos de despeje de falla, entre otros); hojas de datos de los equipos; diagramas
9 unifilares generales; especificaciones técnicas detalladas de los equipos y materiales;
10 filosofía de control, medida y protección; previsiones para facilitar la evolución de la
11 Subestación; especificaciones de Ingeniería de Detalle; procedimientos y
12 especificaciones de pruebas en fábrica; procedimientos de transporte, almacenamiento
13 y manejo de equipos y materiales; los procedimientos de construcción y montaje; los
14 procedimientos y programaciones horarias durante los cortes de servicio de las
15 instalaciones existentes que guardan relación con los trabajos del Proyecto; los
16 procedimientos de intervención sobre equipos existentes; los procedimientos y
17 especificación de pruebas en campo, los procedimientos para efectuar las pruebas
18 funcionales de conjunto; los procedimientos para desarrollar las pruebas de puesta en
19 servicio, los procedimientos de puesta en servicio del Proyecto y los procedimientos de
20 operación y mantenimiento.

21
22 Las Especificaciones Técnicas podrán desarrollarse, en forma parcial y continuada, de
23 tal forma que se vayan definiendo paso a paso todos los aspectos del Proyecto, para
24 lograr en forma acumulativa el Código Final que vaya rigiendo el Proyecto.

25
26 Todas las actividades de diseño, suministro, construcción, montaje y pruebas deben
27 estar incluidas en las especificaciones técnicas del Proyecto. El Interventor presentará
28 un informe a la UPME en el que se detalle y se confirma la inclusión de todas y cada
29 una de las actividades mencionadas. No podrá adelantarse ninguna actividad sin que
30 antes haya sido incluida la correspondiente característica o Especificación en las
31 Especificaciones Técnicas del Proyecto.

32
33 a) Las Especificaciones Técnicas del Proyecto serán revisadas por el Interventor, quien
34 hará los comentarios necesarios, recomendando a la UPME solicitar todas las
35 aclaraciones y justificaciones por parte del Transmisor. Para lo anterior se efectuarán
36 reuniones conjuntas entre el Transmisor y el Interventor con el fin de lograr los acuerdos
37 modificatorios que deberán plasmarse en comunicaciones escritas.

38
39 b) Con base en los comentarios hechos por el Interventor y acordados con el Transmisor,
40 este último emitirá la nueva versión de las Especificaciones Técnicas del Proyecto.

41

1 c) Se efectuarán las revisiones necesarias hasta llegar al compendio final, que será el
2 documento de cumplimiento obligatorio.

3
4 En esta especificación, se consignará la lista de documentos previstos para el Proyecto
5 representados en especificaciones, catálogos, planos, memorias de cálculos y reportes de
6 pruebas.

7
8 Los documentos serán clasificados como: documentos de Ingeniería Básica; documentos
9 de Ingeniería de Detalle; memorias de cálculos a nivel de Ingeniería Básica y de Detalle;
10 documentos de seguimiento de los suministros; y documentos que especifiquen las pruebas
11 en fábrica y en campo; los procedimientos de montaje, puesta en servicio y la operación y
12 mantenimiento.

13
14 La lista y clasificación de la documentación debe ser preparada por el Transmisor y
15 entregada a la Interventoría para revisión.

16 **5.4.1 Los documentos de Ingeniería Básica**

17
18 Son aquellos que definen los parámetros básicos del Proyecto; dan a conocer el
19 dimensionamiento del mismo; definen los criterios básicos de diseño; determinan las
20 características para la adquisición de equipos; especifican la filosofía de comunicaciones,
21 control, medición y protección; establecen la implantación física de las obras; especifican
22 las previsiones para el desarrollo futuro del Proyecto; establecen las reglas para efectuar la
23 Ingeniería de Detalle e incluye las memorias de cálculos que soportan las decisiones de
24 Ingeniería Básica.

25
26
27 Todos los documentos de Ingeniería Básica (y toda la información necesaria, aunque ella
28 no esté explícitamente citada en estas especificaciones, acorde con lo establecido en las
29 Normas Nacionales e Internacionales, aplicables al diseño y montaje de este tipo de
30 instalaciones) serán entregados por el Transmisor al Interventor para su revisión,
31 verificación del cumplimiento de condiciones y para conocimiento de la UPME. Sobre cada
32 uno de estos documentos, la Interventoría podrá solicitar aclaraciones o justificaciones que
33 estime conveniente, haciendo los comentarios respectivos al Transmisor y a la UPME la
34 respectiva recomendación si es del caso.

35
36 La siguiente es la lista de documentos y planos mínimos de la ingeniería básica:

37 **5.4.1.1 Memorias de cálculo electromecánicas**

- 38 • Criterios básicos de diseño electromecánico
 - 39 • Memoria de medida de resistividad del terreno
- 40
41

- 1 • Memoria de dimensionamiento de cárcamos, ductos y bandejas porta-cables
- 2 • Memoria de dimensionamiento de los servicios auxiliares AC.
- 3 • Memoria de dimensionamiento de los servicios auxiliares DC.
- 4 • Memoria de cálculo de distancias mínimas y de seguridad.
- 5 • Memoria de dimensionamiento de transformadores de tensión y corriente
- 6 • Coordinación de aislamiento y estudio de sobretensiones
- 7 • Memoria de cálculo del sistema de puesta a tierra
- 8 • Memoria de cálculo sistema de apantallamiento
- 9 • Memoria de cálculo de aisladores de alta y media tensión
- 10 • Memoria de cálculo selección de conductores aéreos y barrajes.
- 11 • Memoria de cálculo selección de cables aislados de media tensión (si aplica).
- 12 • Memoria de cálculo del sistema de iluminación exterior e interior.
- 13 • Análisis de identificación de riesgos.

14

15 **5.4.1.2 Especificaciones equipos**

16

- 17 • Especificación técnica equipos de patio.
- 18 • Especificación técnica sistema de puesta a tierra.
- 19 • Especificación técnica sistema de apantallamiento.
- 20 • Especificación técnica dispositivos de protección contra sobretensiones.
- 21 • Especificación técnica gabinetes de control y protección.
- 22 • Especificación técnica equipos de medida, control, protección y comunicaciones
- 23 (bahías de línea y de transformadores).
- 24 • Especificación técnica de cables desnudos, para barrajes e interconexión de
- 25 equipos.
- 26 • Especificación funcional del sistema de control.
- 27 • Lista de señales para sistema de control, de los equipos de la subestación.
- 28 • Especificación técnica de los servicios auxiliares ac / dc.
- 29 • Especificación técnica del sistema de alumbrado interior y exterior.
- 30 • Especificaciones técnicas para montaje electromecánico, pruebas individuales de
- 31 equipos, pruebas funcionales y de puesta en servicio.

32

33 **5.4.1.3 Características técnicas de los equipos**

34

- 35 • Características técnicas, equipos.
- 36 - Interruptores
- 37 - Seccionadores.
- 38 - Transformadores de corriente.
- 39 - Transformadores de tensión.

- 1 - Descargadores de sobretensión.
- 2 - Aisladores y cadenas de aisladores.
- 3 - Trampas de onda (si aplica)
- 4
- 5 • Dimensiones de equipos.
- 6 • Características técnicas, cables de fuerza y control.
- 7 • Características técnicas, dispositivo de protección contra sobretensiones
- 8 • Características técnicas, sistema de automatización y control.
- 9 • Características técnicas, sistema de comunicaciones.
- 10 • Características de equipos y materiales del sistema de servicios auxiliares AC/DC.
- 11 • Características técnicas, cables desnudos para interconexión de equipos y
- 12 barrajes.
- 13

14 **5.4.1.4 Planos electromecánicos**

- 15
- 16 • Diagrama unifilar de la subestación
- 17 • Diagrama unifilar con características de equipos
- 18 • Diagrama unifilar de control y protecciones.
- 19 • Diagrama unifilar de medidas.
- 20 • Diagrama unifilar servicios auxiliares AC/DC.
- 21 • Arquitectura sistema de control de la subestación.
- 22 • Planimetría del sistema de apantallamiento
- 23 • Planimetría del sistema de puesta a tierra.
- 24 • Planos de disposición física de equipos en 500 kV y 66 kV (planta y secciones).
- 25 • Planos de disposición de gabinetes y equipos en sala de control.
- 26 • Planos ubicación de equipos en sala de control.
- 27 • Elevación general de edificaciones y equipos.
- 28 • Planimetría del sistema de iluminación interior y exterior.
- 29 • Planos de detalles de montaje y de ruta de bandejas porta-cables, cárcamos y
- 30 tuberías.
- 31 • Planimetría de aisladores y cadenas de aisladores.
- 32 • Plano de disposición física de conectores
- 33 • Planimetría general de nomenclatura operativa.
- 34

35 **5.4.1.5 Planos de obras civiles**

- 36
- 37 • Plano localización de la subestación.
- 38 • Plano disposición de cimentaciones de equipos.
- 39 • Plano cimentación de equipos y pórticos.

- 1 • Plano de drenajes de la subestación.
- 2 • Plano de cárcamos y ductos para cables en patio.
- 3 • Plano de cárcamos y ductos para cables en sala de control.
- 4 • Planos casa de control.
- 5 • Plano disposición de bases para equipos en sala de control.
- 6 • Plano cerramiento de la subestación.
- 7 • Plano obras de adecuación.

9 **5.4.1.6 Estudios y trabajos de campo**

- 10 • Levantamiento topográfico del lote seleccionado.
- 11 • Estudio de suelos mediante apique o sondeos en el área del lote seleccionado.
- 12 • Identificación de los accesos y presentación de recomendaciones para el
- 13 transporte de equipos y materiales.
- 14 • Presentar informes de progreso y programas de trabajos mensuales.
- 15 • Análisis diseños típicos y definición parámetros.
- 16 • Análisis de resultados de suelos y diseños obras civiles.
- 17 • Elaboración informe de diseños y memorias de cálculo.

20 **5.4.2 Los documentos de la Ingeniería de Detalle**

21
22 Son los necesarios para efectuar la construcción y el montaje del Proyecto; permiten definir
23 y especificar cantidades y características de material a granel o accesorio e incluye todas
24 las memorias de cálculos que soporten las decisiones en esta fase de ingeniería. Se
25 fundamentará en las especificaciones de Ingeniería de Detalle que se emitan en la fase de
26 Ingeniería Básica.

27
28 Todos los documentos de Ingeniería de Detalle serán entregados por el Inversionista
29 seleccionado al Interventor para su revisión, verificación del cumplimiento de condiciones y
30 para conocimiento de la UPME. Sobre cada uno de estos documentos, la Interventoría
31 podrá solicitar aclaraciones o justificaciones que estime conveniente, haciendo los
32 comentarios respectivos al Inversionista seleccionado y a la UPME si es del caso.

33
34 Los documentos que sirven para hacer el seguimiento a los suministros, serán aquellos que
35 preparen y entreguen los proveedores y fabricantes de los equipos y materiales. Estos
36 documentos serán objeto de revisión por parte de la Interventoría quien formulará los
37 comentarios y pedirá aclaraciones necesarias al Inversionista seleccionado.

38
39 Los documentos que especifiquen y muestren los resultados de las pruebas en fábrica y en
40 campo, la puesta en servicio, la operación del Proyecto y el mantenimiento, serán objeto de

1 revisión por parte de la Interventoría, quien hará los comentarios al Inversionista
2 seleccionado y a la UPME si es del caso.

3
4 Con base en los comentarios, observaciones o conceptos realizados por la Interventoría, la
5 UPME podrá trasladar consultas al Inversionista seleccionado.

6
7 La siguiente es la lista de documentos y planos mínimos de la Ingeniería de Detalle:

8 9 **5.4.2.1 Cálculos detallados de obras civiles**

- 10
- 11 • Criterios básicos de diseño de obras civiles.
- 12 • Dimensiones y pesos de equipos.
- 13 • Memorias de cálculo estructural para las cimentaciones de equipos de patio.
- 14 • Memorias de cálculo estructural para cimentación del edificio de control y de la
- 15 caseta de relés.
- 16 • Memoria de cálculo muro de cerramiento
- 17 • Memoria de cálculo árboles de carga para estructuras soporte de equipos.
- 18 • Memorias de cálculo estructural para canaletas de cables eléctricos exteriores y
- 19 cárcamos interiores en edificio de control y casetas de relés.
- 20 • Memoria de cálculo árboles de carga para estructuras de pórticos de líneas y
- 21 barrajes.
- 22 • Memorias de cálculo para vías, parqueos y zonas de maniobra en pavimento
- 23 rígido.
- 24 • Memoria de cálculo estructural para canaletas de cables exteriores e interiores en
- 25 casa de control.
- 26 • Memoria de cálculo para el sistema de drenaje de aguas lluvias.
- 27 • Memoria de cálculo sistema de acueducto.
- 28

29 **5.4.2.2 Planos de obras civiles**

- 30
- 31 • Planos para construcción de bases para equipos
- 32 • Planos estructurales con árboles de carga para construcción de estructuras
- 33 soporte para equipos y pórticos.
- 34 • Planos para construcción de cimentaciones para equipos.
- 35 • Planos para construcción de cárcamos de cables, ductos y cajas de tiro.
- 36 • Planos para construcción de acabados exteriores
- 37 • Planos para construcción del sistema de drenajes y aguas residuales
- 38 • Planos estructurales para construcción de caseta de control, ubicación bases de
- 39 tableros, equipos y canales interiores.
- 40 • Planos arquitectónicos y de acabados para la caseta de control.

- Planos para construcción de vías

5.4.2.3 Diseño detallado electromecánico

El Inversionista será responsable de la ejecución y elaboración del diseño eléctrico y mecánico detallado necesario y por tanto deberá presentar para la revisión y verificación de la Interventoría: memorias de cálculo, planos electromecánicos finales para construcción, diagramas de cableado, diagramas esquemáticos de control, protecciones y medidas, lista detalladas de materiales y toda la información necesaria aunque ella no esté explícitamente citada en estas especificaciones y en un todo de acuerdo con lo establecido en las Normas Nacionales e Internacionales, aplicables al diseño y montaje de éste tipo de instalaciones.

El Inversionista deberá entregar a la Interventoría para su revisión y verificación la información y planos según el Programa de Entrega de Documentación Técnica aprobado, el cual deberá contener como mínimo la siguiente documentación:

a. Sistema de puesta a tierra:

- Planos de malla de puesta a tierra planta y detalles de conexiones a equipos y estructuras.
- Lista de materiales referenciados sobre planos.
- Plano de detalles de conexión de equipos y tableros a la malla de tierra.
- Memorias de cálculo de diseño de la malla de puesta a tierra.
- Procedimiento para la medida de la resistencia de puesta a tierra, según el RETIE.
- Procedimiento para la medida de las tensiones de paso y contacto, según el RETIE.

b. Equipos principales:

- Equipos de Patio: Disposición general de la planta y cortes del patio de conexiones, incluyendo las distancias entre los centros (ejes) de los equipos.
- Peso de cada uno de los equipos y localización del centro de masa con relación al nivel rasante del patio.
- Características geométricas de equipos y peso de los soportes de equipos, sistemas de anclaje.
- Diseño de las cimentaciones de los equipos de patio.
- Dimensiones requeridas para canales de cables de potencia y cables de control. Diseño civil de los canales de cables.
- Diseño geométrico y sistemas de fijación de las bandejas portacables y de ductos para cables entre los equipos y las bandejas.
- Localización, geometría y sistemas de anclaje de los gabinetes de conexión.

- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
- c. Equipos de patio:**
- Para equipos de corte y derivación de línea y transformación, transformadores de medida, descargadores de sobretensiones.
 - Diagramas eléctricos completos para control, señalización, etc, hasta borneras de interconexión.
 - Características técnicas definitivas, dimensiones y pesos.
 - Placas de características técnicas.
 - Información técnica complementaria y catálogos.
 - Manuales detallados para montaje de los equipos.
 - Manuales detallados para operación y mantenimiento.
 - Protocolo de pruebas en fábrica.
 - Procedimiento para pruebas en sitio.
- d. Para tableros:**
- Diagramas esquemáticos que incluyan todos los circuitos de c.a. y c.c.
 - Diagramas eléctricos completos hasta borneras de interconexión para circuitos de control, señalización y protección.
 - Lista de instrumentos de control medida, señalización, protecciones, fusibles, etc., que serán instalados en los tableros, suministrando información técnica y catálogos respectivos con indicación clara del equipo suministrado.
 - Planos de disposición física de elementos y equipos dentro de los tableros.
 - Instrucciones detalladas de pruebas y puesta en servicio.
 - Elaboración de planos desarrollados, esquemáticos de control, protección, medida, telecontrol y teleprotección, incluyendo:
 - Diagramas de principio y unifilares
 - Diagramas de circuito
 - Diagramas de localización exterior e interior.
 - Tablas de cableado interno y externo.
 - Disposición de aparatos y elementos en tableros de control.
 - El Inversionista debe entregar al Interventor como mínimo, los siguientes diagramas de principio:
 - Diagramas de protección y del sistema de gestión de los relés.
 - Diagramas del sistema de control de la subestación.
 - Diagramas de medición de energía.
 - Diagramas lógicos de enclavamientos.
 - Diagramas de comunicaciones.
 - Diagramas de bloque para enclavamientos eléctricos de toda la Subestación.
 - Listado de cables y borneras.
 - Planos de Interfase con equipos existentes.

1 Filosofía de operación de los sistemas de protección, control, sincronización,
2 señalización y alarmas.
3

4 **e. Reportes de Pruebas:**

- 5 - Treinta (30) días calendario posterior a la fecha en la cual se efectuó la última
6 prueba, el Inversionista deberá suministrar a la Interventoría dos (2) copias que
7 contengan cada uno un juego completo de todos los reportes de pruebas de
8 fábrica por cada uno de los equipos de potencia, control, protección, medida,
9 comunicaciones, etc., que hayan sido suministrados.
10 Las instrucciones deberán estar en idioma español.
11

12 **5.4.3 Estudios del Sistema**
13

14 Bajo esta actividad, el Inversionista seleccionado deberá presentar al Interventor para los
15 fines pertinentes a la Interventoría los estudios eléctricos que permitan definir los
16 parámetros útiles para el diseño básico y detallado de la Subestación y de las Líneas; entre
17 todos los posibles, se destacan como mínimo la elaboración de los siguientes documentos
18 técnicos y/o memorias de cálculo:
19

- 20 - Condiciones atmosféricas del sitio de instalación, parámetros ambientales y
21 meteorológicos, contaminación ambiental, estudios topográficos, geotécnicos, sísmicos
22 y de resistividad del terreno.
23
24 - Cálculo de flechas y tensiones.
25
26 - Flujos de carga; estudios de corto circuito; estudio de estabilidad para determinar
27 tiempos máximos de despeje de fallas; y cálculos de sobretensiones.
28
29 - Estudios de ajuste y coordinación de protecciones.
30
31 - Selección de aislamiento, incluye selección de descargadores de sobretensiones y
32 distancias eléctricas.
33
34 - Estudio de cargas ejercidas sobre las estructuras metálicas de soporte debida a sismo
35 y a corto circuito.
36 - Selección de equipos, conductores para barrajes, cables de guarda y conductores
37 aislados.
38
39 - Memoria de revisión de los enlaces de comunicaciones existentes.
40
41 - Estudio de apantallamiento contra descargas atmosféricas

- 1
2 - Dimensionamiento de los servicios auxiliares AC y DC.
3 - Informe de interfaces con equipos existentes.
4 - Estudios ambientales, programas del Plan de Manejo Ambiental, (PMA) de acuerdo con
5 el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
6 - Ajustes y coordinación de relés de protecciones, dispositivos de mando sincronizado y
7 registradores de fallas.
8

9 Cada uno de los documentos o memorias de cálculo, antes referidos, deberán destacar
10 como mínimo los siguientes aspectos:

- 11
12 - Objeto del documento técnico o de la memoria de cálculo.
13
14 - Origen de los datos de entrada.
15
16 - Metodología para el desarrollo soportada en normas o estándares de amplio
17 reconocimiento, por ejemplo, en Publicaciones IEC, ANSI o IEEE.
18
19 - Resultados.
20
21 - Bibliografía.
22

23 **5.4.4 Distancias de Seguridad**

24

25 Las distancias de seguridad aplicables en las Subestaciones deben cumplir los lineamientos
26 establecidos en el RETIE, en su última revisión y/o actualización.
27

28 **5.5 Equipos de Potencia**

29

30 **5.5.1 Interruptores**

31

32 Los interruptores de potencia, deben cumplir las prescripciones de la última edición de las
33 siguientes normas, o su equivalente ANSI, según aplique al tipo de equipo a suministrar:
34

- 35
 - 36 • IEC 62271-100: "High-voltage alternating current circuit-breakers"
 - 37 • IEC 60694: "Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear standards".
 - 38 • IEC 60265-2: " High-voltage switches- Part 2: High-voltage switches for rated
39 voltages of 52 kV and above"
 - 40 • IEC 60376: "Specification of technical grade sulfur hexafluoride (SF6) for use in
41 electrical equipment".

- 1 • IEC 62155: "Hollow pressurized and unpressurized ceramic and glass insulators for
- 2 use in electrical equipment with rated voltages greater than 1000 V".
- 3 • IEEE Std. 693-2018: "Recommended practice for seismic design of substations", o
- 4 su version más actualizada.

5
6 Todos los interruptores de subestaciones nuevas, en configuración interruptor y medio,
7 deberán contar con transformadores de corriente en ambos extremos del interruptor, de
8 acuerdo con la recomendación IEEE Std C37.234-2009 "IEEE Guide for Protective Relay
9 Applications to Power System Buses".

10
11 **Mecanismos de operación:** Los interruptores deberán tener mando tripolar y monopolar y
12 su mecanismo de operación deberá ser tipo resorte. El mecanismo de operación deberá
13 ser equipado con contactos de cierre y apertura, los cuales deberán ser eléctricamente
14 independientes.

15
16 El mecanismo de operación debe ser equipado con un indicador mecánico de posición del
17 interruptor, con señalización fácilmente visible desde el exterior del gabinete, donde se
18 indique si el interruptor se encuentra cerrado o abierto. Adicionalmente, debe tener un
19 contador de operación donde se indique la cantidad total de operaciones del interruptor.

20
21 El número y características técnicas de las bobinas de disparo de los interruptores serán
22 definidos por el Inversionista mediante sus propios análisis técnicos y eléctricos,
23 cumpliendo con los requerimientos técnicos y de pruebas de la norma IEC 60947-100 en
24 su última versión. En cualquier caso, se debe garantizar que el interruptor cuente con una
25 bobina de cierre y dos (2) bobinas de apertura, cada una de las cuales debe alimentarse
26 con un circuito DC independiente con su respectiva protección (fusible o MCB). El esquema
27 de disparo redundante debe alinearse con alguno de los métodos de inicio del esquema de
28 falla interruptor expuestos en la sección 7.6 de la norma IEEEC37.119-2016.

29
30 **Requisitos Generales:** Los armarios y gabinetes deberán tener como mínimo el grado de
31 protección IP54 de acuerdo con IEC 60947-1 o su equivalente en ANSI, el mecanismo de
32 operación será tipo resorte. No se permitirán fuentes centralizadas de aire comprimido o
33 aceite para ninguno de los interruptores. Los circuitos de fuerza y control deben ser
34 totalmente independientes.

35
36 **Pruebas de rutina:** Los interruptores deben ser sometidos a las pruebas de rutina
37 establecidas en la publicación IEC 62271-100 o su equivalente en ANSI. Copia de los
38 respectivos protocolos de prueba deberán ser presentados para fines pertinentes de la
39 Interventoría.

40

1 **Pruebas tipo:** En caso de que el Interventor lo requiera, el Transmisor debe entregar una
2 copia de los reportes de pruebas tipo hechas sobre interruptores iguales o similares a los
3 incluidos en el suministro de acuerdo con la publicación IEC 62271-100 o su equivalente en
4 ANSI. Si el Transmisor no dispone de estos documentos deberá hacer las respectivas
5 pruebas a su costa.
6

7 **Pruebas en Sitio:** se deben efectuar las pruebas necesarias en sitio para verificar las
8 condiciones de estado y funcionamiento de los interruptores de Potencia.
9

10 **5.5.2 Descargadores de Sobretensiones**

11
12 Los descargadores de sobretensiones, deben cumplir las prescripciones de la última edición
13 de las siguientes normas o su equivalente ANSI, según aplique al tipo de equipo a
14 suministrar:
15

- 16 • IEC 60099-4: "Surge Arrester. Part 4: Metal oxide surge arresters without gaps for
17 a.c. systems"
- 18 • IEC 61264: "Ceramic pressurized hollow insulators for high-voltage switchgear and
19 controlgear".
20

21 **Pruebas de rutina:** Los descargadores deben ser sometidos a las pruebas de rutina
22 establecidas en la publicación IEC 60099-4 o su equivalente en ANSI. Copia de los
23 respectivos protocolos de prueba deberán ser presentados para los fines que requiera la
24 Interventoría.
25

26 **Pruebas tipo:** En caso de que el Interventor lo requiera, el Transmisor debe entregar una
27 copia de los reportes de pruebas tipo hechas sobre descargadores iguales o similares a los
28 incluidos en el suministro de acuerdo con la publicación IEC 60099-4 o su equivalente en
29 ANSI. Si el Transmisor no dispone de estos documentos deberá hacer las respectivas
30 pruebas a su costa.
31

32 **Pruebas en Sitio:** Se deben efectuar las pruebas necesarias en sitio para verificar las
33 condiciones de estado y funcionamiento de los descargadores.
34

35 **5.5.3 Seccionadores y Seccionadores de Puesta a Tierra**

36
37 Los Seccionadores y Seccionadores de Puesta a Tierra, deben cumplir las prescripciones
38 de la última edición de las siguientes normas o su equivalente ANSI, según se aplique al
39 tipo de equipo a suministrar:
40

- 1 • IEC 62271-102: "Alternating current disconnectors and earthing switches", o su
- 2 equivalente en ANSI.
- 3 • IEC 60273: "Characteristics of indoor and outdoor post insulators for systems with
- 4 nominal voltages greater than 1000 V".
- 5 • IEC 60694 "Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear
- 6 standards".
- 7

8 Los seccionadores podrán ser de accionamiento tripolar y deberán poseer mecanismos de
9 operación manual y motorizado, dispuestos en gabinetes de acero galvanizado o aluminio,
10 con grado de protección IP54. El mecanismo de operación deberá ser suministrado con
11 contactos auxiliares, eléctricamente independientes y deberá contar con un sistema de
12 condena que evite la operación eléctrica y mecánica.

13
14 El control del mecanismo de operación podrá ser operado local o remotamente y el modo
15 de operación se podrá realizar mediante un selector de tres posiciones: LOCAL-
16 DESCONECTADO-REMOTO. La operación local se realizará mediante dos pulsadores:
17 CIERRE y APERTURA. El mecanismo de operación debe tener claramente identificadas
18 las posiciones de cerrado (I) y abierto (O).

19
20 Para los seccionadores con cuchilla de puesta a tierra, se deberá suministrar un
21 enclavamiento eléctrico y mecánico que no permita cerrar el seccionador mientras la
22 cuchilla de puesta a tierra esté cerrada.

23
24 **Pruebas de rutina:** Los seccionadores deben ser sometidos a las pruebas de rutina
25 establecidas en la publicación IEC 62271-102 o su equivalente en ANSI. Copia de los
26 respectivos protocolos de prueba deberán ser presentados para los fines que requiera la
27 Interventoría.

28
29 **Pruebas tipo:** En caso de que el Interventor lo requiera, el Transmisor debe entregar una
30 copia de los reportes de pruebas tipo hechas sobre seccionadores iguales o similares a los
31 incluidos en el suministro de acuerdo con la publicación IEC 62271-102 o su equivalente en
32 ANSI, si el Transmisor no dispone de estos documentos deberá hacer las respectivas
33 pruebas a su costa.

34
35 **Pruebas en Sitio:** se deben efectuar las pruebas necesarias en sitio para verificar las
36 condiciones de estado y funcionamiento de los seccionadores.

37 38 **5.5.4 Transformadores de Tensión**

39

1 Los Transformadores de Tensión deben cumplir las prescripciones de la última edición de
2 las siguientes normas o su equivalente ANSI, según se aplique al tipo de equipo a
3 suministrar:

- 4
- 5 • IEC 60044-4: "Instrument transformers. Measurement of partial discharges", o su
6 equivalente en ANSI.
- 7 • IEC 60044-2: "Inductive Voltage Transformers"
- 8 • Publicación IEC 60186, "Voltaje Transformers", IEC 60358, "Coupling capacitor and
9 capacitor dividers".
- 10 • Publicación IEC-61869-1/3/5: "Inductive/capative Voltage Transformers".
- 11 • IEC 60296: "Specification for unused mineral insulating oils for transformers and
12 switchgear".
- 13

14 Los transformadores de tensión deben ser del tipo divisor capacitivo, para conexión entre
15 fase y tierra. La precisión de cada devanado debe cumplirse sin la necesidad de utilizar
16 cargas externas adicionales. La precisión, deberá ser según normas IEC o su equivalente
17 en ANSI, y específicamente, cumplir todos los requisitos técnicos exigidos por la Resolución
18 CREG 025 de 1995, en su última revisión.

19

20 **Pruebas de rutina:** Los transformadores de tensión deben ser sometidos a las pruebas de
21 rutina establecidos en la publicación IEC 60186, sección 5 y 25, IEC 60358 cláusula 7.1. o
22 su equivalente en ANSI. Copia de los respectivos protocolos de prueba deberán ser
23 presentados para fines pertinentes de la Interventoría.

24

25 **Pruebas tipo:** En caso de que el Interventor lo requiera, el Transmisor debe entregar una
26 copia de los reportes de pruebas tipo hechas sobre transformadores de tensión iguales o
27 similares a los incluidos en el suministro de acuerdo con la publicación IEC 60186, sección
28 4 y 24 e IEC 60358, cláusula 6.2, o sus equivalentes en ANSI. Si el Transmisor no dispone
29 de estos documentos deberá hacer las respectivas pruebas a su costa.

30

31 **Pruebas en Sitio:** Se deben efectuar las pruebas necesarias en sitio para verificar las
32 condiciones de estado y funcionamiento de los Transformadores de Tensión.

33 **5.5.5 Transformadores de Corriente**

34

35

36 Los Transformadores de Corriente deben cumplir las prescripciones de la última edición de
37 las siguientes normas, o su equivalente en ANSI, según se aplique al tipo de equipo a
38 suministrar:

- 39
- 40 • IEC 60044-4: "Instrument transformers. Measurement of partial discharges", o su
41 equivalente en ANSI.

F-DO-03 – V2

2022/08/12

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.

- 1 • IEC 60044-1: "Current Transformers".
- 2 • IEC-61869-1/2: "Current Transformers: General requirements".

3
4 Los transformadores de corriente deben ser de relación múltiple con cambio de relación en
5 el secundario. Deben tener precisión 0.2s, según IEC o su equivalente en ANSI, y
6 específicamente, cumplir todos los requisitos técnicos exigidos por la Resolución CREG
7 025 de 1995, en su última revisión.

8
9 **Pruebas de rutina:** Los transformadores de corriente deben ser sometidos a las pruebas
10 de rutina establecidos en la publicación IEC 60044-1 e IEC 60044-6 o su equivalente en
11 ANSI, Copia de los respectivos protocolos de prueba deberán ser presentados para fines
12 pertinentes de la Interventoría.

13
14 **Pruebas tipo:** En caso de que el Interventor lo requiera, el Transmisor debe entregar una
15 copia de los reportes de pruebas tipo hechas sobre transformadores de corriente iguales o
16 similares a los incluidos en el suministro de acuerdo con la publicación IEC 60044-1 e IEC
17 60044-6, o su equivalente en ANSI. Si el Transmisor no dispone de estos documentos
18 deberá hacer las respectivas pruebas a su costa.

19
20 **Pruebas en Sitio:** Se deben efectuar las pruebas necesarias en sitio para verificar las
21 condiciones de estado y funcionamiento de los transformadores de corriente.

22 23 **5.5.6 Equipo GIS o Híbrido**

24
25 En caso que el equipo propuesto por el Inversionista sea GIS (Gas Insulated Substations)
26 o Híbrido, además de cumplir con las normas antes mencionadas, debe cumplirse la
27 siguiente normatividad:

28
29 Los equipos componentes de la celda compacta, híbrida o GIS, deberán cumplir con las
30 características técnicas garantizadas que les aplique de los equipos individuales tal como
31 lo indicado en estas especificaciones.

- 32 • Instrument transformer – IEC6189
- 33 • Insulation Coordination – IEC60071
- 34 • High voltage switchgear and controlgear - IEC62271
- 35 • Insulated bushings above 1000V – IEC60137
- 36 • Partial discharge measurement – IEC60270
- 37 • Specification and acceptance of new SF6 - IEC60376
- 38 • Guide for checking SF6 - IEC 60480
- 39 • Common clauses or HV switchgear and controlgears standards - IEC62271-1
- 40

- 1 • Guide for selection of insulators in respect of pulled conditions - IEC60815-1/2
- 2 • Cable connections of gas insulated metal-enclosed switchgears – IEC 62271-209
- 3 • Use and handling SF6 in HV switchgears and controlgears – IEC62271-303
- 4 • Direct connection between GIS and power transformer - IEC61639

5
6 El equipo GIS será sometido a pruebas de rutina que consisten en pruebas de alta tensión,
7 pruebas mecánicas y pruebas de gas.

8
9 Se deben suministrar certificados de pruebas tipo de pruebas de alta tensión, prueba de
10 temperatura, prueba de gas y prueba sísmica.

11 **5.5.7 Sistema de Puesta A Tierra**

12 Deberá diseñarse para que, en condiciones normales y anormales, no se presente ningún
13 peligro para el personal situado en cualquier lugar de la subestación, al que tenga acceso.

14 Todos los requerimientos para la malla de tierra de la nueva Subestación y en las
15 subestaciones existentes (si aplica), estarán de acuerdo a la última revisión de la
16 publicación IEEE No.80-2013 "Guide for Safety and Alternating Current Substation
17 Grounding" e IEEE Std. 81-2012 "Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance,
18 and Earth Surface Potentials of a Grounding System". El diseño, materiales y validación
19 del sistema de puesta a tierra deberán cumplir con los requerimientos que le apliquen del
20 artículo 15° del RETIE en su última versión.

21
22 Todos los elementos sin tensión como equipos, estructuras metálicas expuestas y no
23 expuestas, accesorios metálicos, aisladores de soporte y otros, se conectarán directamente
24 a la malla de tierra en el punto más cercano y conveniente, utilizando empalmes de
25 soldadura exotérmica.

26
27 La malla de tierra se diseñará para cubrir efectivamente la subestación completa y
28 garantizar el control de las tensiones de toque y de paso hasta 1,0 m por fuera de la cerca
29 o malla de cerramiento de la subestación, según requerimiento del RETIE.

30
31 Para propósitos del diseño final del sistema de tierra el Transmisor realizará los ensayos de
32 resistividad en el sitio, con el objeto de comprobar la resistividad del terreno, y realizará las
33 mediciones de resistencia de puesta a tierra y de las tensiones de paso y contacto, según
34 los requerimientos del RETIE en su última versión, de tal manera que se garantice la
35 seguridad de las personas en torno a la subestación.

36 **5.5.8 Apantallamiento de la Subestación**

1 El diseño del sistema de apantallamiento de la nueva subestación Carreto 500 kV y de las
2 subestaciones existentes intervenidas dentro del alcance de la presente Convocatoria
3 Pública, deberá realizar una evaluación del nivel de riesgo de las instalaciones ante
4 descargas atmosféricas directas de acuerdo con los procedimientos de la norma
5 IEC 62305-2 “Protection against lightning – Part 2: Risk management”.

6
7 El diseño del sistema de apantallamiento deberá considerar elementos captadores de
8 descargas atmosféricas como cables de guarda y puntas captadoras de material apropiado
9 para las condiciones ambientales existentes en el sitio, particularmente del nivel cerámico,
10 y deberá ser verificado según el método electrogeométrico referido en las normas IEC
11 62305-2 o NTC 4552. Todos los cables de guarda serán aterrizados mediante conductores
12 bajantes de cobre que se conectarán con la malla de puesta a tierra mediante soldadura
13 exotérmica. Se deberá garantizar la continuidad de la conexión entre el sistema de
14 apantallamiento y el sistema de puesta a tierra de la subestación.

15
16 Las estructuras no conductoras y edificios requerirán un sistema completo de protección
17 contra descargas atmosféricas, incluyendo puntas captadoras, conductores bajantes y
18 varillas de puesta a tierra. En general los materiales e instalación del RETIE (artículo 16°),
19 la Norma IEEE Std. 998, la Norma NTC-4552-1-2-3 y la Norma IEC-62305-2, en su última
20 versión.

21 **5.6 Equipos de Control y Protección**

22
23
24 Las siguientes son las características principales que deberán cumplir los equipos de
25 control y protección:

26 **5.6.1 Sistemas de Protección**

27
28
29 Los equipos de protección deberán cumplir con las partes pertinentes establecidas en la
30 publicación IEC 60255 “*Electrical relays*”, en la IEC 60870 “*Telecontrol equipments and*
31 *systems*” y en el caso de los registradores de falla, los archivos de datos deberán utilizar el
32 formato COMTRADE (*Common Format for Transient Data Exchange*), recomendación IEEE
33 C37.111 o en su defecto, el Inversionista deberá proveer el software que realice la
34 transcripción del formato del registrador de fallas al formato COMTRADE, o cumplir con las
35 respectivas normas equivalentes ANSI.

36
37 El esquema de protección de líneas deberá ser implementado con dos protecciones
38 principales para líneas de transmisión con principio de operación (diferente algoritmo de
39 cálculo) o diferente fabricante y medición diferente. El esquema completo deberá consistir
40 de relés rápidos para emisión y recepción del disparo directo transferido; falla interruptor;
41 funciones de recierre y verificación de sincronismo, protección de sobretensión; supervisión

1 del circuito de disparo y registro de fallas. La protección de línea debe dar disparo
2 monopolar y tripolar e iniciar el ciclo de recierre. Para el caso de Fibra Óptica dedicada
3 como medio de comunicación para la PPL1 y Fibra Óptica dedicada como medio de
4 comunicación para la PPL2, se entiende como medio de comunicación para la PPL1, un
5 cable diferente al del medio de comunicación para la PPL2. Para el caso de Fibra Óptica
6 dedicada como medio de comunicación para el relé o función de protección distancia ANSI
7 21/21N, el esquema de comunicación se debe implementar con equipos digitales de
8 teleprotección conectados directamente a la fibra óptica. Para el caso de Fibra Óptica
9 multiplexada se entiende como medio de comunicación para la PPL2, un enlace
10 (trayectoria) independiente del medio de comunicación para la PPL1. Para el caso de Fibra
11 Óptica multiplexada, el canal de comunicación no deberá de exceder una asimetría de canal
12 de 5 ms y retardo máximo de 16 ms. Si el medio de comunicación para la protección
13 diferencial de línea ANSI 87L es multiplexado, éste deberá de ser único y dedicado.
14

15 En cualquier caso, el esquema de protección de las nuevas líneas debe ser redundante y
16 definirse considerando el SIR (Source Impedance Ratio), de acuerdo con la metodología
17 de la norma IEEE Std. C37.113 en su última versión. En caso de que se obtenga un SIR
18 mayor a 4, será necesario considerar un esquema de protección totalmente selectivo, según
19 la definición de dicha norma. También deberá garantizar la redundancia de los sistemas y
20 canales de comunicación asociados con las líneas de transmisión objeto de esta
21 Convocatoria, utilizando sistemas de comunicación que usen diferentes medios o
22 tecnologías de envío y recepción de señales de teleprotección en ambos extremos de las
23 líneas.
24

25 Para subestaciones nuevas que lo requieran, el Sistema de Protecciones -SP- para las
26 barras (diferencial de barras) deberá ser redundante con principio de operación diferente
27 (diferente algoritmo de cálculo) o diferente fabricante. Adicionalmente deberán
28 seleccionarse de acuerdo con la configuración de la subestación. La alimentación DC de
29 cada sistema de protección debe ser independiente; las señales de corriente deben ser
30 tomadas, para cada SP, desde núcleos diferentes de los CT's y cada SP de manera
31 independiente, debe tener la posibilidad de comandar disparo a ambas bobinas de los
32 interruptores. Los SP diferenciales de barra, deben ser seleccionados considerando las
33 bahías a construirse objeto de la presente Convocatoria y las ampliaciones futuras que se
34 instalarán en los espacios de reserva, y deberán permitir la conexión de CT's con diferentes
35 relaciones de transformación. El inversionista deberá implementar protección diferencial de
36 barras multizona y de fase segregada para las subestaciones nuevas.
37

38 Las bahías deberán estar acopladas al esquema de protección diferencial de barras de la
39 Subestación, que deberá ser un sistema de protección diferencial distribuido que permita el
40 mantenimiento de cada unidad individualmente con la protección en operación continua.
41

1 Los relés de protección, y registradores de fallas deberán ser de estado sólido, de
 2 tecnología numérica o digital. Los relés de protección, y los registradores de fallas deben
 3 incorporar dispositivos de prueba que permitan aislar completamente los equipos de los
 4 transformadores de medida de los circuitos de disparo, polaridades y del arranque de la
 5 protección por falla en interruptor, de tal manera que no se afecte ningún otro equipo de
 6 forma automática sin tener que hacer puentes externos. Los equipos deberán contar con
 7 todos los módulos, tarjetas y elementos que sean necesarios para las labores de búsqueda
 8 de fallas paramétricas de los relés de protección y registradores de fallas.

9
 10 El Interventor verificará e informará a la UPME el cumplimiento de requisitos de las
 11 protecciones según lo solicitado en este Anexo 1 y en la Resolución CREG 025 de 1995,
 12 anexo CC4 y sus modificaciones.

13 **5.6.2 Sistema de Automatización y Control de la Subestaciones**

14 La arquitectura del sistema de automatización estará constituida por los subsistemas y
 15 equipos que conforman los niveles 0, 1, 2 y 3 según la siguiente arquitectura:

Nivel	Descripción	Modos de Operación
3	Corresponde a los sistemas remotos de información.	Es la facilidad que debe tener el sistema para ser tele-comandado y supervisado desde el centro de control remoto de acuerdo con las normas del CND.
	Comunicaciones e interfaces entre niveles 2 y 3. Proporciona la comunicación entre el Sistema de Automatización y los sistemas remotos de información.	La captura de datos y la transmisión de información hacia y desde el sistema remoto deben ser independientes de la IHM de las Subestaciones. Debe ser independiente de cualquier falla en las interfaces de usuario IHM.
2	Corresponde al sistema de procesamiento del Sistema de Automatización, controladores de Subestación, almacenamiento de datos y el IHM, localizados en la sala de control de la Subestación.	Corresponde al mando desde las estaciones de operación localizadas en la Subestación. Este es el modo de operación normal para la Subestación atendida. En el IHM se deberán tener despliegues gráficos que muestren en forma dinámica las condiciones de los enclavamientos para cada tipo de maniobra.
	El sistema de procesamiento del nivel 2 procesa la información de la Subestación para que pueda ser utilizada por el IHM del nivel 2 y pueda ser almacenada para operación, análisis futuros, mantenimiento y generación de reportes.	
	Comunicaciones e Interfaces Nivel 2 y Nivel 1.	

Nivel	Descripción	Modos de Operación
	Corresponde a la red de área local de la Subestación, la cual permite la comunicación entre los equipos de nivel 2, los controladores de Subestación, de bahía y otros IEDs de nivel 1.	
1	Controladores de bahía, que se encargan de la adquisición de datos, cálculos, acciones de control y procesamiento de la información relacionada con los dispositivos en cada campo y sistema de servicios auxiliares de la Subestación. A través del panel frontal de cada controlador de bahía, se debe proporcionar un nivel básico de acceso al personal de operación para la supervisión y control de los equipos de campo asociados al controlador respectivo.	Para el equipo de alta tensión y los servicios auxiliares, los modos corresponden al mando de los equipos de maniobra desde el controlador de bahía a través del panel frontal. Para subestaciones de tipo convencional, se deberá prever la utilización de casetas de patio.
	Comunicaciones e interfaces Nivel 1 y 0. Corresponde a la comunicación entre los controladores de bahía, los IEDs y al cableado convencional de las señales individuales de entrada y salida asociadas con los equipos de potencia en el patio de la Subestación. Deberá haber integración de las protecciones con el Sistema de Automatización.	
0	Conformado por los equipos de patio (interruptores, seccionadores, transformadores de potencia y de instrumentación, reactores, bancos de capacitores, etc.), por los servicios auxiliares de la Subestación (208/120 Vca, 125 Vcc, grupos electrógenos, inversores, cargadores, equipos, etc.), por los IEDs tales como relés de protección, medidores multifuncionales, registradores de fallas, equipos de monitoreo, cajas de mando de equipos de maniobra y demás.	Corresponde al mando directamente desde las cajas de mando de los interruptores y seccionadores en el conjunto de equipos de potencia de las Subestaciones y para los servicios auxiliares desde sus propios gabinetes. Los medidores multifuncionales deben cumplir todos los requisitos técnicos exigidos por la Resolución CREG 025 de 1995, en su última revisión, especialmente lo referente al Código de Medida y sus anexos.

1
2
3
4
5
6
7

5.6.2.1 Características Generales

Todos los equipos del sistema de automatización deberán cumplir con las normas IEC.

El Transmisor garantizará que la arquitectura del Sistema de Automatización permita la ampliación a medida que se incremente el número de bahías en la Subestación y que, sin

F-DO-03 – V2

2022/08/12

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.

1 cambios fundamentales en su arquitectura, permita cambios en la funcionalidad, hardware
2 y software; también garantizará que el Sistema inter-opere (capacidad de intercambiar y
3 compartir recursos de información) con IEDs de diversos fabricantes, razón por la cual
4 deberán utilizarse protocolos abiertos. El Transmisor garantizará igualmente, que el
5 Sistema de Control ofrezca una respuesta abierta y modular a las necesidades de
6 protecciones, automatismos, control y monitoreo de la subestación. Copia de toda la
7 información relacionada con la arquitectura del Sistema de Automatización y con el Sistema
8 de Control, deberá ser entregada por el Transmisor al Interventor para la verificación de
9 cumplimiento.

10
11 Se entiende que todos los elementos auxiliares, equipos y servicios necesarios para la
12 correcta operación y mantenimiento del sistema de control serán suministrados, sin
13 limitarse al: hardware, software, GPS, programas para el IHM, trabajos de parametrización
14 del sistema, etc.

15
16 La arquitectura del sistema de control deberá estar basada en una red redundante a la cual
17 se conectan los equipos que soportan las funciones de automatismo, monitoreo, protección
18 y control. Se destacan las siguientes funciones:

- 19
- 20 • Las redes de comunicación entre los controladores de bahía deberán ser de
- 21 protocolo, que resulte compatible con las comunicaciones existentes.
- 22 • La arquitectura del sistema estará compuesta de equipos, que deben permitir:
- 23
- 24 ○ Optimización de la integración funcional a través de intercambios rápidos
- 25 entre equipos vía la red.
- 26 ○ Integrar los equipos de otros fabricantes con el Sistema de control y
- 27 Automatización de la Subestación.
- 28 • La herramienta de gestión del sistema debe permitir por lo menos las siguientes
- 29 funciones:
- 30
- 31 ○ Gestión de las bases de datos del sistema.
- 32 ○ Permitir la integración de elementos futuros.
- 33 ○ Implementación de herramientas de seguridad y administración.
- 34 ○ Gestión del modo de funcionamiento de los equipos permitiendo la
- 35 explotación normal, el mantenimiento y/o paro de cada elemento del sistema
- 36 sin perturbar ni detener el sistema.
- 37 ○ Mantenimiento de cada equipo.
- 38 ○ Gestión de protecciones que permite verificar y dar parámetros a las
- 39 protecciones del sistema.
- 40

1 Los IED de protección, los controladores de bahía, los controladores de Subestación y/o
2 computadores del IHM deberán permitir la transmisión de información entre la Subestación
3 y el CND o el centro de control remoto del Inversionista (sean funciones de control,
4 visualización o de mantenimiento). El Inversionista es responsable por utilizar los protocolos
5 de comunicación que el CND le exija y en general, todos los costos de implementación y
6 coordinación de información a intercambiar con el CND son responsabilidad del
7 Inversionista.

8
9 Las funcionalidades siguientes deben ser garantizadas por los controladores de
10 Subestación:

- 11
- 12 • Transmisión de comandos del centro de control remoto hacia los equipos de la
- 13 Subestación.
- 14 • Sincronización satelital de todos los equipos de los sistemas de control,
- 15 protecciones y registro de fallas de la Subestación a través de una señal de
- 16 sincronización proveniente de un reloj GPS.
- 17 • Recuperación de información proveniente de los equipos hacia el centro de control
- 18 remoto (mediciones, alarmas, cambios de estado, etc.).
- 19

20 Los equipos a instalar deben ser compatibles con los controladores de Subestación para el
21 correcto envío de información hacia centros de control externos, Centro Nacional de
22 Despacho CND y recibir los comandos aplicables enviados desde dichos centros. En este
23 aspecto, el Inversionista será el único responsable de suministrar y hacer operativos los
24 protocolos de comunicaciones necesarios para integrar la Subestación con el CND.

25

26 **5.6.3 Unidad de medición fasorial sincronizada - medidores multifuncionales**

27

28 En subestaciones nuevas deben instalar unidades de medición fasorial -PMU- para cada
29 bahía (línea, transformación o compensación, etc) objeto de la presente Convocatoria, y en
30 configuración interruptor y medio se deberá garantizar un PMU por corte, incluyendo el corte
31 central. Deberá tener entradas de corriente independiente por bahía o corte instalado.

32

33 Estos equipos tomarán las señales de tensión y corriente de los núcleos de medida
34 (circuitos de instrumentación). La unidad de medición fasorial podrá ser implementada en
35 un equipo multifuncional, siempre y cuando este no comparta funciones de protección o
36 circuitos de protección. La implementación podrá realizarse con equipos que integren
37 sincronización, digitalización y procesamiento en un mismo dispositivo, o con unidades
38 procesadoras centralizadas y periféricos distribuidos. En el caso de que la subestación no
39 cuente con casetas en el patio, las PMUs deberán instalarse en los tableros de las
40 correspondientes bahías.

1 Deberá existir un tablero independiente para concentrar la información sincrofasorial, en
2 donde el operador nacional instalará un concentrador de datos fasoriales -PDC- y otros
3 dispositivos asociados. El tablero suministrado por el inversionista deberá estar provisto de
4 servicios de energía con las mismas características de los tableros de control de la
5 Subestación. El inversionista deberá permitir al operador nacional las labores de gestión y
6 mantenimiento de los equipos instalados en este tablero.
7

8 La comunicación entre las PMU y el PDC será provistas y mantenidas por el inversionista,
9 a través de una red de comunicación redundante local y deberá permitir el intercambio de
10 información con la red del sistema de control a través de los mecanismos de seguridad
11 apropiados. Esta red deberá ser independiente de la red de gestión de protecciones, pues
12 sobre la primera el operador nacional deberá poder tener acceso remoto para gestionar las
13 PMU. La comunicación desde la Subestación (o desde el PDC) hacia el sistema que
14 disponga el operador nacional, será responsabilidad de este último, según lo establecido
15 en la resolución CREG 080 de 1999.
16

17 Las unidades de medición fasorial sincronizada deben cumplir con el estándar más reciente
18 IEEE C37.118 o aquel que lo reemplace en el momento de su adquisición. Estos equipos
19 deberán contar con la capacidad de ser actualizados cuando la norma IEEE de medición
20 fasorial sea revisada.
21

22 Los medidores multifuncionales deben tomar sus señales de los transformadores de
23 medida, para determinación de parámetros eléctricos tales como: tensión, corriente,
24 potencia activa, potencia reactiva, energía activa, factor de potencia y frecuencia. Deben
25 contar con emisor de impulsos o un sistema de registro comunicado con niveles superiores.
26 Deben cumplir con todos los requisitos técnicos exigidos por la Resolución CREG 025 de
27 1995, en su última revisión, especialmente lo referente al Código de Medida y sus anexos.
28

29 **5.6.4 Controladores de Bahía**

30
31 Los controladores de bahía son los encargados de recibir, procesar e intercambiar
32 información con otros equipos de la red, deben ser multifuncionales y programables. Los
33 controladores de bahía deben ser compatibles con los estándares EMC y aptos para
34 aplicación en subestaciones eléctricas de alta y extra alta tensión; el Inversionista deberá
35 presentar al Interventor los certificados de pruebas que lo avalen.
36

37 A partir de entradas/salidas, el equipo podrá manejar la lógica de enclavamientos y
38 automatismos de la bahía, por lo que en caso necesario deben tener capacidad de
39 ampliación de las cantidades de entradas y salidas instaladas en el equipo para cubrir los
40 requerimientos de la bahía que controlan. Los controladores de bahía deben contar con un
41 diagrama mímico amplio en LCD que permitirá las siguientes funcionalidades como mínimo:

- 1
- 2 • Despliegue del diagrama mímico de la bahía que muestre la información del
- 3 proceso.
- 4 • Despliegue de alarmas.
- 5 • Despliegue de eventos.
- 6 • Despliegue de medidas de proceso de la bahía.
- 7 • Control local (Nivel 1) de los equipos que forman parte de la bahía.
- 8 • Manejo de la posición del control de la bahía (Local / Remoto) mediante botones de
- 9 función.
- 10 • Despliegue del estado de las tarjetas que forman parte del equipo.

11

12 Deben también tener LEDs de anuncio de alarma configurables. Deben contar con puertos

13 para la comunicación.

14

15 Estos equipos también deberán ser capaces de recibir una señal de sincronización horaria

16 para hacer el estampado de tiempo al momento de recibir un evento.

17

18 **5.6.5 Controlador de los Servicios Auxiliares**

19

20 Debe ser diseñado, probado y ampliamente utilizado en subestaciones de alta tensión.

21 Debe permitir la medida, supervisión y control de los servicios auxiliares del Proyecto y

22 contar con los mismos protocolos del controlador de bahía.

23 Debe preparar y enviar la información asociada con los servicios auxiliares a la interfaz IHM

24 y a los niveles superiores. Debe integrarse al sistema de control de la Subestación y estar

25 sincronizados con todos los dispositivos de la Subestación. El controlador de servicios

26 auxiliares debe contar con un mímico amplio en LCD que permitirá las siguientes

27 funcionalidades como mínimo:

28

- 29 • Despliegue del diagrama mímico de la bahía.
- 30 • Despliegue de alarmas.
- 31 • Despliegue de eventos.
- 32 • Despliegue de medidas de tensión y de corriente.
- 33 • Manejo de la posición del control de la bahía (Local / Remoto) mediante botones de
- 34 función.
- 35 • Despliegue del estado de las tarjetas que forman parte del equipo.

36

37 Deben también tener LEDs de anuncio de alarma configurables. Deben contar con puertos

38 para la comunicación.

39

5.6.6 Switches

Los switches o concentradores de datos de la red de control, deberán ser adecuados para operar en ambientes industriales y cumplir sin limitarse a ello, con los siguientes requisitos:

- Deberán cumplir con IEEE 1613 standard - "error free" networking device.
- Deberán cumplir con IEC 61850-3 standard for networks in substations.
- Deberá incluir las siguientes características de red:
 - IEEE 802.1d, message prioritization y rapid spanning tree en MAC Bridges
 - IEEE 802.1q VLAN
- Deberán tener funciones de administración SNMP v2 y RMON.
- Deberán soportar las condiciones de estabilidad bajo las condiciones de prueba descritas en las normas IEC 60068-2-6 e IEC 60068-2-27.
- En caso de alguna discrepancia en las normas antes mencionadas, prevalecerá la más exigente.

Los switches suministrados deberán contar con el número de puertos suficientes para conectar todos los equipos de las redes, tanto los equipos de control, como los de protección y medida.

5.6.7 Interfaz Nivel 2 - Nivel 1

Para la interconexión de los equipos se requieren comunicaciones digitales, así:

La red local de comunicaciones para control y supervisión de la Subestación se debe conformar para que sea inmune electromagnéticamente, que posea suficiente rigidez mecánica para ser tendido en la Subestación, con protección no metálica contra roedores, con chaqueta retardante a la llama, con conectores, marquillas, terminales, amarres y demás accesorios de conexión, según diseño detallado a cargo del Inversionista.

La red debe incluir todos los transductores, convertidores, amplificadores y demás accesorios requeridos para la adecuada conexión y comunicación de todos los equipos distribuidos en la Subestación.

La comunicación de todos los equipos como controladores de bahía, IEDs, registradores de eventos con el controlador de la Subestación debe ser redundante y con autodiagnóstico en caso de interrupción de una cualquiera de las vías.

5.6.8 Equipos y Sistemas de Nivel 2

5.6.8.1 Controlador de la Subestación

Es un computador industrial, de última tecnología, robusto, apto para las condiciones del sitio de instalación, programable, que adquiere toda la información para supervisión y control de la Subestación proveniente de los dispositivos electrónicos inteligentes, la procesa, la evalúa, la combina de manera lógica, le etiqueta tiempos, la almacena y la entrega al Centro Nacional de Despacho, CND, de acuerdo con la programación realizada en ella y al sistema de supervisión de la Subestación o a otros IED's que dependen de ella. La información requerida para realizar la supervisión remota, se enviará por enlaces de comunicaciones.

Adicionalmente el controlador de la Subestación, debe centralizar información de los relés de protección, los registradores de fallas y los medidores multifuncionales, conformando la red de ingeniería de la Subestación, la cual debe permitir acceso local y remoto para interrogación, configuración y descarga de información de los relés, de los registradores de fallas y los medidores multifuncionales. Deben suministrarse todos los equipos, accesorios, programas y bases de datos requeridos para implementar un sistema de gestión de protecciones y registradores de fallas para la Subestación.

5.6.8.2 Registradores de Fallas

Los registradores de falla deberán programarse de manera que al ocurrir una falla, la descarga del archivo con los datos de la falla, se realice automáticamente a un equipo de adquisición, procesamiento y análisis, en el cual se realizará la gestión de los registros de falla provenientes de equipos instalados en las bahías del Proyecto, incluyendo almacenamiento, despliegue, programación e interrogación remota, cumpliendo con lo establecido en el Código de Redes CREG 025 de 1995, en su última revisión.

5.6.8.3 Interfaz Hombre - Máquina IHM de la Subestación

El sistema de supervisión local debe efectuar el monitoreo y control del proceso a través de una IHM conformada básicamente por computadores industriales y software tipo SCADA. Las pantallas o monitores de IHM deben ser suficientemente amplias para mostrar la información del proceso.

Toda la información, se debe desplegar, almacenar, filtrar, imprimir en los mismos dispositivos suministrados con el sistema de medida, control y supervisión de la Subestación, la cual debe tener como mínimo las siguientes funciones:

- Adquisición de datos y asignación de comandos.
- Auto-verificación y auto-diagnóstico.

- 1 • Comunicación con el CND.
- 2 • Comunicación con la red de área local.
- 3 • Facilidades de mantenimiento.
- 4 • Facilidades para entrenamiento.
- 5 • Función de bloqueo.
- 6 • Función de supervisión.
- 7 • Funciones del Controlador de Subestación a través del IHM.
- 8 • Guía de operación.
- 9 • Manejo de alarmas.
- 10 • Manejo de curvas de tendencias.
- 11 • Manejo de mensajes y consignas de operación.
- 12 • Marcación de eventos y alarmas.
- 13 • Operación de los equipos.
- 14 • Programación, parametrización y actualización.
- 15 • Reportes de operación.
- 16 • Representación visual del proceso mediante despliegues de los equipos de la
- 17 Subestación, incluidos los servicios auxiliares y las redes de comunicaciones.
- 18 • Secuencia de eventos.
- 19 • Secuencias automáticas.
- 20 • Selección de los modos de operación, local, remoto y enclavamientos de operación.
- 21 • Supervisión de la red de área local.

22

23 **5.6.9 Requisitos de Telecomunicaciones**

24

25 Son los indicados en el Anexo CC3 del Código de Conexión, resolución CREG 025 de 1995,

26 en su última revisión.

27

28 **5.7 Obras Civiles**

29

30 Estará a cargo del Inversionista la construcción de las obras descritas en el numeral 2 del

31 presente Anexo 1, con el siguiente alcance:

32

- 33 • Diseño y construcción de todas las obras civiles incluyendo, entre otras, la
- 34 construcción o mejora de las vías de acceso y la construcción o ampliación del
- 35 edificio de control.
- 36 • Todas las actividades relacionadas con la gestión ambiental, deben cumplir con los
- 37 requerimientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Proyecto, el
- 38 cual también está a cargo del Transmisor.
- 39 • Todos los diseños de las obras civiles deben cumplir con los requisitos establecidos
- 40 en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10.

F-DO-03 – V2

2022/08/12

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.

1
2 El Interventor conceptuará para la UPME y hará seguimiento al cumplimiento de los
3 aspectos regulatorios, el RETIE y las normas legales aplicables a los diseños para
4 construcción de las obras civiles. Únicamente se podrá realizar obra civil con base en planos
5 de construcción previamente aprobados. El Interventor informará a la UPME y hará el
6 seguimiento correspondiente al cumplimiento de las normas técnicas. El Transmisor deberá
7 presentarle al Interventor la siguiente información:

- 8
9
- Memorias de cálculo que soporten los diseños.
 - Planos de construcción completamente claros, con secciones, detalles completos, listas y especificaciones de los materiales para la ejecución de las obras.
 - Una vez finalizadas las obras debe actualizarse los planos de construcción y editarse la versión denominada “tal como construido” que incluye las modificaciones hechas en campo verificadas por el Interventor.
- 10
11
12
13
14
15

16 **5.8 Malla de Puesta a Tierra y Apantallamiento**

17
18 En los edificios a cargo del Inversionista o en las adecuaciones a lo existente, se deberá
19 diseñar, suministrar e instalar todos los elementos necesarios para la instalación de puntas
20 tipo Franklin, suministrar e instalar todos los elementos necesarios para la construcción de
21 la red de puesta a tierra del apantallamiento electromagnético tales como bajantes, platinas
22 de cobre, varillas de puesta a tierra y redes de tierra.

23
24 Los diseños y la instalación son responsabilidad del Inversionista. La malla de puesta a
25 tierra del proyecto debe ser en cable de cobre suave, electrolítico, desnudo, recocado, sin
26 estañar, trenzado en capas concéntricas. La malla de tierra, deberá ser diseñada siguiendo
27 los lineamientos de la norma ANSI/IEEE Std 80 y Std 81 tal que garanticen la seguridad del
28 personal, limitando las tensiones de toque y paso a valores tolerables. Adicionalmente,
29 tanto la malla de puesta a tierra como el sistema de apantallamiento deberán cumplir con
30 los requerimientos técnicos de diseño e implementación, que le apliquen, según los
31 artículos 15° y 16° del RETIE, respectivamente, en especial en cuanto a materiales e
32 interconexión.

33 **6. ESPECIFICACIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO**

34 **6.1 Pruebas y Puesta en Servicio**

35
36
37
38 Todos los equipos suministrados y montados deben ser sometidos a pruebas de campo
39 tanto de aceptación para recepción, como individuales, funcionales, de puesta en servicio
40 y de energización de acuerdo con lo especificado por los fabricantes, la normatividad CREG
41 vigente, los requisitos del Centro Nacional de Despacho CND y los acuerdos del Consejo

F-DO-03 – V2

2022/08/12

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.

1 Nacional de Operación C.N.O, en particular el Acuerdo 646 de 2013 o aquel que lo sustituya
2 o reemplace.

3
4 Los registros de todas las pruebas (aceptación para recepción, individuales, funcionales,
5 de puesta en servicio y de energización) se consignarán en “Protocolos de Pruebas”
6 diseñados por el Transmisor de tal forma que la Interventoría, pueda verificar el
7 cumplimiento de los requisitos de la Regulación vigente y de las normas técnicas; por
8 ejemplo: que se cumplen los enclavamientos y secuencias de operación tanto de alta
9 tensión como de servicios auxiliares, que los sistemas de protección y control cumplen con
10 la filosofía de operación en cuanto a polaridades, acciones de protecciones y demás.

11
12 **Pruebas de puesta en servicio:** El Transmisor debe efectuar las siguientes pruebas como
13 mínimo, pero sin limitarse a estas y cumpliendo con el código de redes y los requerimientos
14 del CND, vigentes:

- 15
- 16 • Direccionalidad de las protecciones de línea.
- 17 • Medición y obtención de los parámetros y las impedancias de secuencia de las líneas
18 asociadas.
- 19 • Fallas simuladas monofásicas, trifásicas, cierre en falla con el fin de verificar el correcto
20 funcionamiento de las protecciones, registro de fallas, telecomunicaciones, gestión de
21 protecciones.
- 22 • Pruebas de conexión punto a punto con el CND.
- 23

24 **Pruebas de energización:** El Transmisor será responsable por la ejecución de las pruebas
25 de energización. Los Protocolos de las pruebas de energización deben ser verificados para
26 los fines pertinentes por la Interventoría.

27 **6.2 Información Requerida por CND para la Puesta en Servicio**

28
29 La información requerida por CND para la puesta en servicio del Proyecto es la siguiente:

- 30
- 31
- 32 • Presentación del Proyecto al Centro Nacional de Despacho CND.
- 33 • Formatos con información técnica preliminar para la realización de estudios.
- 34 • Diagrama Unifilar.
- 35 • Estudio de ajuste y coordinación de protecciones de los equipos y el área de influencia
36 del Proyecto. El área de influencia definida para el estudio de ajuste y coordinación de
37 protecciones, de este proyecto, deberá ser acordada con el CND.
- 38 • Lista disponible de señales de SCADA y requerimiento de comunicaciones.
- 39 • Cronograma de desconexiones y consignaciones.
- 40 • Cronograma de pruebas.

- 1 • Protocolo y formatos para la declaración de los parámetros del equipo y sus bahías con
- 2 información definitiva.
- 3 • Protocolo de energización.
- 4 • Inscripción como agente y de la frontera comercial ante el ASIC.
- 5 • Certificación de cumplimiento de código de conexión otorgado por el propietario del
- 6 punto de conexión.
- 7 • Carta de declaración en operación comercial.
- 8 • Formatos de Información técnica. Los formatos son corrientemente elaborados y
- 9 actualizados por el CND.

10 7 ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN

11 Según el Código de Operación del Sistema Interconectado Nacional (Resolución CREG

12 025 de 1995 y sus actualizaciones) y otra regulación de la CREG que sea aplicable.

13 8 INFORMACIÓN DETALLADA PARA EL PLANEAMIENTO

14 Antes de que termine el contrato de interventoría, el Transmisor debe entregar al Interventor

15 un documento con la información detallada para el planeamiento, según lo requiere el

16 Código de Planeamiento en sus apéndices, para que éste se la entregue a la UPME.

17 9 INFORMACIÓN ESPECÍFICA

18 Información específica referente a la Convocatoria Pública, recopilada por la UPME, como

19 costos de conexión, datos técnicos y planos, etc., serán suministrados por la UPME en

20 formato digital en lo posible a través de su página WEB junto con los presentes DSI o a

21 solicitud de los Interesados, mediante carta firmada por el Representante Legal o el

22 Representante Autorizado, indicando domicilio, teléfono, fax y correo electrónico. Dicha

23 información deberá ser tomada por los Inversionistas como de referencia; mayores detalles

24 requeridos será su responsabilidad consultarlos e investigarlos.

25 10 FIGURAS

26 La siguiente es la lista de figuras referenciadas en este documento:

27 Figura 1 - Diagrama Esquemático del Proyecto.

28 Figura 2 - Diagrama Unifilar Subestación Carreto 500 kV.